



Pętla indukcyjna HLD4

HLD4 to elegancki i wydajny sterownik pętli indukcyjnej, który łączy się z telewizorami i innymi urządzeniami audio.

Umożliwia użytkownikom aparatów słuchowych bezprzewodowe słuchanie bezpośrednio ze źródła, zapewniając najlepszą możliwą jakość dźwięku.

Zintegrowane, czyste przetwarzanie dźwięku zapewnia użytkownikowi wyjątkową jakość audio, zwiększając wyrazistość mowy i muzyki.

W zestawie

- HLD4 sterownik pętli indukcyjnej
- Mata z pętlą indukcyjną (RL-HLD4-LP-UK)
lub
40m przewód pętli indukcyjnej (RL-HLD4-CL-UK)
- Mikrofon z kablem o długości 1,2m
- Przewód optyczny Toslink o długości 1m
- Wtyczka stereo jack 3.5mm do adaptera 2x RCA
- Przewód 2x RCA
- Zasilacz

RL-HLD4-CL-EU | RL-HLD4-LP-EU

Zastosowania

Nadaje się do użytku w miejscach, w których obecny jest telewizor lub system dźwiękowy, takich jak:

- Poczekalnie
- Sale konferencyjne
- Sale lekcyjne
- Domy opieki
- Muzea

Cechy

- Optyczne i koncentryczne wejście audio
- Oddzielne zasilanie sieciowe umożliwiające korzystanie z wejść DC od 12-24V
- Zapamiętywane ustawienia sterowania umożliwiające zdalne przełączanie zasilania
- Cyfrowe pokrętki regulacji głośności i barwy dźwięku ze wskaźnikiem LED
- Wybór źródła dla wszystkich wejść z panelu przedniego
- Zwiększony prąd wyjściowy 3A RMS oraz przewód pętli o długości 40m umożliwiający pokrycie do 70m²
- Wskaźnik poziomu pętli
- Priorytetowa kontrola funkcji
- Automatyczna kontrola wzmocnienia
- Włącznik/wyłącznik zasilania
- 2 wejścia mikrofonowe
- 3 wejścia liniowe

Dane fizyczne

Wymiary (urządzenie)	Wysokość – 180mm Szerokość – 140mm Głębokość – 42mm	
Wymiary (opakowanie)	Wysokość – 325mm Szerokość – 220mm Głębokość – 80mm	
Waga (opakowanie)	RL-HLD4-CL-EU	1.58kg
	RL-HLD4-LP-EU	1.74kg
Konstrukcja	Mieszana	
Wykończenie	Kolor srebrny	

Dane techniczne

Zasilanie	Zasilacz 18V 1.5A
	Zewnętrzny zasilacz 12-24V DC 2A
Sterowanie	Obrotowy regulator głośności
	Pokrętło do regulacji tonów
	Włącznik/wyłącznik zasilania
	Przełączniki wyboru źródła
	Przełącznik priorytetu
Złącza wejściowe	Cyfrowe audio Toslink/Coaxial
	2x wejście liniowe AUX (lewe/prawe), gniazda RCA. Do bezpośredniego połączenia do wyjścia dźwięku z telewizora lub innego źródła dźwięku za pośrednictwem SCART lub innego odpowiedniego gniazda
	2 x wejścia mikrofonowe. Złącze 3.5mm mono jack. Zasilanie DC5V dla mikrofonów elektretowych
Złącza wyjściowe	Złącze dla kabla pętli lub maty z pętlą (oznaczone jako Loop Cable)
	Gniazdo 3.5mm stereo jack do słuchawek, 8-60Ω
Wyjście pętli	Prąd wyjściowy 3A RMS (4.25A peak) przy 100-5kHz. Spełnia wymagania normy BS EN60118-4:2006 dla szerokości nieprzekraczającej 6.5m. Odpowiedni dla powierzchni do 70m ² .
	Pełna moc wyjściowa osiągnięta przy rezystancji pętli od 0,5 do 1,5Ω
Przewód pętli indukcyjnej	Przewód pojedynczy. System dostarczany z jednożyłowym przewodem o długości 40m, 24/0,2mm (0,75mm ²) w izolacji PVC.
	Minimalna długość kabla 11m = 0,5Ω
Wskaźniki	Niebieskie/czerwone diody LED

Połączenia tylne



Dystrybutor

Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

71 78 73 900

biuro@akustyk.pl