

MP2725

6-strefowy wzmacniacz miksujący 100V 250W

DSPPA



Cechy:

- praca w standardzie 100V
- moc 250W
- obsługa 6 stref
- dotykowy ekran pojemnościowy 4,3"
- odtwarzacz USB/SD z wbudowanym kalendarzem zdarzeń
- radio FM & AM, Bluetooth
- 4 GB wbudowanej pamięci
- wejście mikrofonowe Jack 6,3mm
- wejście liniowe RCA
- wyjście liniowe RCA
- oddzielna regulacja głośności dla MP3/FM/Bluetooth/AUX

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- domy
- budynki użytku publicznego,
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Moc	250 W
Dopuszczalne obciążenie wyjść głośnikowych	100 V
THD	< 0,5 % (1kHz, 1/3 mocy)
Wyjście AUX	100Ω, 1V (0dBV)
Wejście mikrofonowe:	Jack 6,3mm, 600 Ω, 8 mV
Wejście liniowe:	2x RCA, 10 kΩ, 300 mV
Pasma przenoszenia wejścia mikr.	40Hz-16kHz (±3dB)
Pasma przenoszenia wejścia lin.	50Hz-18kHz (±3dB)
Stosunek sygnał/szum wejścia mikr.	70dB
Stosunek sygnał/szum wejścia lin.	85dB
Korektor barwy	BASS: ±10dB (100Hz)
	TREBLE: ±10dB (10kHz)
Zabezpieczenia	Bezpiecznik zasilania, przeciwko napięciu DC, przeciw przeciążeniu
Napięcie zasilania	AC220-240V/50-60Hz
Wymiary	350W
Waga	418 x 338 x 88 mm