



Przenośny zestaw RF wersja 1:1

RF-PK1-865

System RF-PK1 wykorzystuje fale radiowe do poprawy komunikacji w celu jednokierunkowej transmisji od jednego użytkownika do drugiego. Jest przeznaczony do komunikacji osobistej w środowiskach, w których może być wymagane wsparcie poprzez komunikację.

Kompaktowy zestaw obejmuje przenośny nadajnik TX1, przenośny odbiornik RX1, mikrofon krawatowy, słuchawki stereo oraz indywidualną pętlę indukcyjną NL1.

Składniki zestawu

- Etui podróżne [RF-PK1-CASE]
- Przenośny nadajnik [RF-TX1-865]
- Przenośny odbiornik [RF-RX1-865]
- [obejmuje kabel USB do ładowania, smycz, baterie oraz douszne słuchawki]
- Mikrofon krawatowy [RF-TX1-LM]
- Słuchawki stereo [RF-HP1]
- Indywidualna pętla indukcyjna [RF-NL1]

Dane fizyczne

Wymiary	Wysokość – 220mm Szerokość – 220mm Głębokość – 68mm
Waga	0.97kg
Konstrukcja	Wysokiej jakości metalowe etui ochronne z wewnętrzną wyściółką
Wykończenie	Różne (kolor srebrny/czarny)

Zastosowanie

Idealny w sytuacji, w której słuchacze wymagają czystego dźwięku:

- Dworce pasażerskie
- Domy opieki
- Szpitale
- Sale konferencyjne

RF-TX1 Dane techniczne

Modulacja	4GFSK
Opóźnienie	<4ms@HQ
Kapsuła mikrofonu	Kondensator
Antena	Elastyczna
Wyjście RF	Wysokie: <10 mW dla częstotliwości 863~865, 915~928MHz Niskie: 2~6mW
Wejście mikrofonowe	3-stykowe Mini XLR
Wejście audio	3.5mm
Baterie	2 x akumulator AA 1.2V 2100mA (NiMH)
Żywotność baterii	>8 godzin
Zasięg działania	>50 metrów
Pasmo przenoszenia	70Hz - 12kHz
Kanał	Dostępne 42 kanały
Wyświetlacz	Podświetlany na biało LCM
Blokada kanału	Automatyczna blokada dla wybranego kanału
Oprogramowanie	Inteligentne oprogramowanie do szybkiego konfigurowania wielu odbiorników

RF-NL1 Dane techniczne

Złącze	Wtyczka 3.5mm (stereo)
Moc wejściowa	250mW

RF-HP1 Słuchawki

Impedancja	32Ω
Pasmo przenoszenia	20-20000Hz
Czułość	104dB
Złącze	Wtyczka audio 3.5mm

RF-TX1-LM Mikrofon

Złącze	Mini-XLR
Zasilanie	1 ~ 5V / napięcie fantomowe DC
Typ przetwornika	Kapsuła pojemnościowa
Wzór biegunowy	Jednokierunkowy
Czułość	-50 3 dB @f=1 kHz, S.P.L=1Pa, 0dB=1V / Pa
Pasmo przenoszenia	180 Hz - 17kHz

RF-RX1 Dane techniczne

Modulacja	4GFSK
Antena	Elastyczna
Wyjście słuchawkowe	3.5mm
Wyjście liniowe	3.5mm
Baterie	2 x akumulator AA 1.2V 2100mAh (NiMH)
Żywotność baterii	>10 godzin
Pasmo przenoszenia	70Hz - 12kHz
Kanał	Dostępne 42 kanały
Blokada kanału	Automatyczna blokada dla wybranego kanału
Oprogramowanie	Inteligentne oprogramowanie do szybkiego konfigurowania wielu odbiorników

Pełne specyfikacje produktów dostępne na stronie www.akustyk.pl

Dystrybucja w Polsce

Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

www.akustyk.pl