



Przenośny zestaw RF

Przenośny zestaw RF to w pełni mobilne rozwiązanie typu all-in-one idealne jako rozwiązanie tymczasowe lub do użytku w wielu zastosowaniach.

Zestaw umieszczony jest w ochronnej walizce, w której znajduje się 2-kanalowy odbiornik mikrofonowy i stacjonarny nadajnik RF, każdy z zamontowanymi na panelu przednim elementami sterującymi. W zestawie znajdują się trzy odbiorniki wraz z trzema indywidualnymi pętlami indukcyjnymi oraz trzeba słuchawkami nagłównymi.

RF-PORABLEKIT zawiera również mikrofon powierzchniowy oraz akcesoria do ładowania odbiorników.

Dane fizyczne

Wymiary	Wysokość – 15.88 cm Szerokość – 53.98 cm Głębokość – 41.91 cm
Waga	Ok. 8.62kg
Konstrukcja	Miękka stal
	Tekstylna torba rack
Wykończenie	Kolor czarny

Widok z góry



RF-PORABLEKIT

Zastosowanie

Idealny w sytuacjach, w których słuchacze wymagają czystego dźwięku

- Muzea
- Miejsca historyczne
- Sale konferencyjne
- Konferencje
- Miejsca kultu

Komponenty

- Walizka podróżna
- Stacjonarny nadajnik RF [RF-TXRM-865]
- Mikrofon powierzchniowy [STS-M91]
- 2-kanalowy odbiornik mikrofonowy [IL-AC-WM-2C-LT]
- 3 x indywidualna pętla indukcyjna [RF-NL1]
- 3 x przenośny odbiornik radiowy [RF-RX1-865]
- 1 x 4-portowa wtyczka USB [USB-4PLUGUK]
- 3 x słuchawki [RF-HP1]

Główne cechy

- Efektywne wykorzystanie mocy
- Elementy sterujące zamontowane na panelu przednim
- Przednia i tylna komora zamykane na zamek błyskawiczny
- Wyścielana kieszkań na akcesoria
- Zasięg transmisji około 100 metrów (linia wzroku przy wysokiej mocy)

IL-AC-WM-2C-LT Dane techniczne

Zasilanie	12-18Vdc, 500mA
Częstotliwość nośna	863 - 865MHz
Kanały	81 dostrajanych częstotliwości UHF
Stosunek sygnału do szumu	>105dB
THD	<0.5% @ 1kHz
Pasma przenoszenia	50Hz - 18kHz $\pm$ 1 dB
Redukcja zakłóceń	>85dB
Złącza	Wejście DC
	2 x XLRM
	6.3mm jack
	2 x antenna BNC
Impedancja wyjściowa	2.2k Ω
Poziom wyjściowy	400mV (zbalansowany) 200mV (niezbalansowany)

RF-NL1 Dane techniczne

Złącze	Wtyczka 3.5mm (stereo)
Moc wyjściowa	250mW

RF-RX1 Dane techniczne

Modulacja	41GFSK
Antena	Elastyczna
Wyjście słuchawkowe	3.5mm
Wyjście liniowe	3.5mm
Baterie	2x akumulator AA 1.2V 2100mAh (NiMH)
Żywotność baterii	>10 godzin
Pasma przenoszenia	70Hz - 12kHz
Kanał	42 kanały
Zabezpieczenie	Automatyczna blokada dla wybranego kanału
Oprogramowanie	Inteligentne oprogramowanie do szybkiego konfigurowania wielu odbiorników poprzez instalację aplikacji na komputerze (USB w zestawie)

RF-TXRM Dane techniczne

Zakres częstotliwości nośnej	865MHz
Moc wyjściowa RF	Wysoka: 18dBm Średnia: 13dBm Niska: 10dBm
Antena	Złącze TNC
Wyjście słuchawkowe	200mW @ 32 Ω
Wejścia	Wejście mikrofonowe: 3.5mm & 6.3mm Wejście AUX: RCA Wejście pętli: 6.3mm Strumieniowa transmisja Bluetooth™
Wejścia mikrofonowe/liniowe	Wejście mikrofonowe: -30dBv Limity wejścia liniowego: 10dBv Dostępne połączenia niezbalansowane/zbalansowane
Złącze XLR	Poziom = \-30dBv Połączenie zbalansowane
Złącza wejścia mikrofonowego	Mono/Stereo Wyjście AUX - Mono Poziom wejścia mikrofonowego --30dBv
Złącza	AUX IN = źródło audio MIC IN = mikrofony dynamiczne PH PWR = mikrofony elektretowe
Wyjścia	Wyjście mikrofonowe: 3.5mm, stereo Wyjście AUX: RCA Wyjście pętli: 6.3mm
Zasięg bezprzewodowy	Ok. 100 metrów (linia wzroku przy wysokiej mocy)
Wymagania zasilania	100 ~ 240V AC / 12V DC, przełączanie zasilania 1A
Pasma przenoszenia	70Hz - 12kHz
Kanał	42 kanały
Wyświetlacz	Podświetlany OLED
Oprogramowanie	Inteligentne oprogramowanie do szybkiego konfigurowania wielu odbiorników poprzez instalację aplikacji na komputerze (USB w zestawie)

STS-M91 Dane techniczne

Kierunkowość	Półkardioidalna
Impedancja wyjściowa	250 Ω
Pasma przenoszenia min.	30Hz
Pasma przenoszenia max.	20kHz
Czułość	-53dB $\pm$ 3dB
Typ złącza	3-drożny Mini-XLR
Długość przewodu	4m

Dystrybutor w Polsce

Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

www.akustyk.pl