



Nadajnik podczerwieni dużego zasięgu z modulatorem

Dwukanałowy nadajnik podczerwieni dużego zasięgu z wbudowanym modulatorem łączy funkcje modulatora i nadajnika podczerwieni w jednym urządzeniu. Generuje sygnał IR o szerokim kącie emisji, zachowując jednocześnie elegancką i kompaktową konstrukcję, która nie wymaga zajmowania miejsca w szafie rack. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w dużych pomieszczeniach i obiektach.

Transmisja odbywa się w paśmie o częstotliwościach nośnych 2,3MHz oraz 2,8MHz.

W trybie jednokanałowym nadajnik zapewnia pokrycie obszaru o powierzchni do 900m².

Zastosowanie dodatkowych nadajników pozwala na zwiększenie zasięgu odbioru i rozszerzenie obszaru pokrycia sygnałem. W zestawie znajduje się komplet uchwyty umożliwiających montaż na ścianie lub suficie.

Uwaga. Nadajniki podczerwieni IR-TX4 nie są kompatybilne z nadajnikami TX2.

IR-TX4

Zastosowania

Do zastosowań wszędzie tam, gdzie systemy podczerwieni mogą zapewnić wielu słuchaczom wyraźny i wysokiej jakości odbiór dźwięku:

- Sale konferencyjne i konferencje
- Kina i Teatry
- Sądy
- Sale wykładowe, szkoły i uniwersytety
- Obiekty sakralne i miejsca kultu religijnego

Zawartość zestawu

- Nadajnik podczerwieni dużego zasięgu z modulatorem
- Zestaw montażowy do instalacji ściennej lub sufitowej

Akcesoria

- Przenośny odbiornik podczerwieni [IR-RX2]

Dystrybutor

Linearic

Al. Jana III Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

71 78 73 900

biuro@akustyk.pl



Dane fizyczne

Wymiary	wysokość - 327mm (12.8") szerokość - 412mm (16.2") głębokość - 75mm (2.95")
Waga	1.1 kg (2.42lbs)
Wykończenie	kolor czarny

contacta 

Dane techniczne

Zasilanie	Wejście pierwotne: 210 - 240V~ 50-60Hz, Wyjście wtórne: 28V DC
Wejście zasilania DC	Złącze niskonapięciowe, 28V DC, biegun ujemny na styku centralnym
Pobór prądu	700mA
Częstotliwości nośne	2,3 MHz (kanał A) i 2,8 MHz (kanał B)
Pasma przenoszenia	125Hz – 18kHz
Obszar pokrycia	Do 900m ² (pomieszczenia zamknięte)
Wejścia audio	3-pinowe złącze EUROBLOCK dla symetrycznych sygnałów audio, obsługa lewego i prawego kanału lub kanałów A i B
Wejście mikrofonowe	Gniazdo jack stereo 6,3mm
Impedancja wejściowa	Audio-In: 8k Ω Mic-In: 1.3k Ω
Napięcie wyzwalające wejścia audio	110mV
Wejścia/wyjścia dla trybu łączonego	Sync In / Sync Out na złączach Cinch (RCA), dla lewego i prawego kanału oraz/lub kanałów A i B
Wskaźniki	Diody LED poziomu wejściowego, po jednej dla każdego kanału
Warunki pracy	Temperatura otoczenia od 0°C do +40 °C (bez kondensacji, bez korozji)
Montaż	W zestawie zestaw do montażu na ścianie lub suficie

Połączenia tylnie



Dystrybutor

Linearic

Al. Jana III Sobieskiego 1/2, 51-301 Wrocław
71 78 73 900, biuro@akustyk.pl