



supraGuide
DIVA 5.0

Przewodnik
multimedialny High-End

supraGuide DIVA 5.0



Dane techniczne

Wymiary

Wymiary (WxSxG) 165x80x8,5 mm

Masa ok. 200 g

Kolor srebrny tytanowy

System

Procesor Qualcomm SDM685; Cortex 4xA73 @ 2,8 GHz, 4xA53 @ 1,9 GHz, 6 nm

Grafika Adreno 512, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 (pełna obsługa)

System operacyjny Android 15

Audio

Audio 1 odtwarzanie wielościeżkowe przez Qualcomm SDM685

Audio 2 układ do dźwięku na żywo i miksowania sygnałów audio

Pamięć

Flash + RAM 128 GB + 6 GB RAM

Moduły i czujniki

Wbudowane czujniki akcelerometr, żyroskop, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas elektroniczny

GPS GPS, GLONASS, BeiDou

Wyświetlacz

Przekątna 6,3" Full HD

Rozdzielczość 2340x1080 pikseli

Proporcje 19:9

Ekran IPS in-cell

Interfejs MIPI

Panel dotykowy szkło PANDA 2,5D, twardość 9H

Aparat

Aparat tylny	podwójny CMOS 50 MP + 0,3 MP, dwutonowa lampa LED, autofokus
Aparat przedni	8 MP CMOS z autofokusem

Interfejsy

Bluetooth	BT 5.1 (BR/EDR+BLE, A2DP)
Wi-Fi	2,4 GHz i 5 GHz, a/b/g/n/ac
GPS	GPS, GLONASS, BeiDou
Głośnik	tak, 1,0-1,2 W
Wzmacniacz audio	AW87339
Mikrofon	podwójny (SMT)
Złącze danych	2x Pogo Pin (z tyłu, 9 pinów)
Gniazdo jack	3,5 mm CTIA na słuchawki i mikrofony nagłowne
NFC	tak
RTC	zegar czasu rzeczywistego, niezależny od sieci
IR	interfejs podczerwieni do precyzyjnego sterowania lub LBS
RF 1, SRD	transmisja danych przez RF 868-870 MHz SRD
RF 2, audio	tryb przewodnika: cyfrowy dźwięk przez RF 823-832 MHz i 863-865 MHz z bardzo małym opóźnieniem
Układ RF	Silicon Labs SI4464 lub SI4467
Nawigacja wewnętrzna	obsługa Bluetooth 5.1 / CTE

Częstotliwości w trybie przewodnika

823,000 - 832,000 MHz	do 45 kanałów co 0,20 MHz
863,000 - 865,000 MHz	do 10 kanałów co 0,20 MHz
823,000 - 832,000 MHz	do 36 kanałów co 0,25 MHz
863,000 - 865,000 MHz	do 8 kanałów co 0,25 MHz
823,000 - 832,000 MHz	do 18 kanałów co 0,50 MHz
863,000 - 865,000 MHz	do 4 kanałów co 0,50 MHz

Ładowanie i praca

Akumulator	litowo-polimerowy
Pojemność	3500 mAh
PMIC	układ zarządzania zasilaniem Qualcomm - do 15% więcej cykli ładowania
Czas pracy	ok. 16 godzin
Złącze zasilania	USB-C; IP67; trwałość 20 000 cykli
Szybkie ładowanie	9 V / 2 A
Temperatura pracy	od -5°C do +40°C
Przechowywanie	zalecana temperatura od 10°C do maks. 30°C, aby nie uszkodzić akumulatorów. Przy ładowaniu i przechowywaniu w stacji supraCharger II DIVA w zamkniętych szafach, szufladach lub ładach zapewnić aktywny odpływ powietrza. Dane techniczne: karta supraCharger II DIVA
Wodoszczelność	IP65
Alarm	wbudowany sygnalizator (>90 dB) do pracy z tonwelt triggerPoints
Wskaźnik LED	3-kolorowa dioda stanu ładowania

Akcesoria

	osłona ochronna (obowiązkowa)
	szkło ochronne 9H
	słuchawki mono lub stereo (różne modele)
	mikrofon nagłowny do oprowadzania grup
	smycze (różne modele)
Kompatybilność	triggerPoint XS, S, M, L, triggerPoint 4.0, RFB3, RFB5, supraHub
Aktualizacja treści	przez supraCharger II DIVA + supraCMS

Certyfikaty

Certyfikaty	CE/BQB/RoHS/WEEE/UN38.3/MSDS/IEC 62133
-------------	--

Stan na 09/2025. Możliwe zmiany i odstępowstwa w poszczególnych produktach.