

HR-31S (H-31)

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem doryęcznym



Cechy zestawu HR-31S

- odbiornik HR-31S w metalowej obudowie 1U, 1/2 szerokości
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR

Zastosowanie

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SPECYFIKACJA

HR-31S - odbiornik

- ✓ 1/2 szerokości jednostki U
- ✓ ilość kanałów 1
- ✓ pasmo pracy: UHF 554-936 MHz
- ✓ port dla monitoringu i kontroli przez komputer
- ✓ „ASF” – automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- ✓ synchronizacja nadajnika z odbiornikiem przez podczerwień
- ✓ zasięg działania 80m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 5dBμV
- ✓ S/N >60dB
- ✓ THD <0.4 @1kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 53Hz-18kHz
- ✓ zasilanie 12V DC 1A
- ✓ wyjścia: XLR symetryczny oraz 6.3 jack niesymetryczny
- ✓ interfejs BNC
- ✓ wymiary 206 x 43 x 206 mm
- ✓ waga 1 kg



H-31 – mikrofon doręczny

- ✓ pasmo pracy: UHF 522-936 MHz
- ✓ charakterystyka kardoidalna
- ✓ typ kapsuły: dynamiczna (możliwość instalacji pojemnościowej)
- ✓ moc anteny 10mW/40mW (przełączana)
- ✓ zasilanie: baterie AA x2
- ✓ pobór prądu 100mA
- ✓ wymiary 53(φ) x 265 (L)
- ✓ waga 312g

