

UR-270D

Odbiornik podwójny



Cechy odbiornika

- odbiornik UR-270D w metalowej obudowie 1U
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- eliminator sprzężeń
- MagicEQ – korektor parametryczny
- kontrola przez protokół TCP/IP
- wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

Zastosowanie

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SPECYFIKACJA

UR-270D – odbiornik podwójny

- ✓ menu w języku polskim
- ✓ szerokość jednostki 1U
- ✓ ilość kanałów 2
- ✓ pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- ✓ modulacja częstotliwości
- ✓ „Feedback Killer” – wbudowany system redukcji sprzężeń
- ✓ „MagicEQ” – wbudowany korektor parametryczny
- ✓ „AFS” – automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- ✓ synchronizacja nadajnika z odbiornikiem za pomocą podczerwieni
- ✓ zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- ✓ czułość 5dB μ V
- ✓ szerokość kanału 32MHz $\pm$ 45KHz
- ✓ S/N > 100dB
- ✓ THD < 0,5 @ 1 kHz
- ✓ pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz $\pm$ 3dB
- ✓ zasilanie DC 12-18V 1A
- ✓ waga 2 kg
- ✓ wymiary 410 x 43 x 206 mm
- ✓ wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny