

UR-270D + 2x UD-222

Zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami na gęsiej szyi



CECHY ZESTAWU UR-270

- odbiornik UR-270D w metalowej obudowie 1U
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- eliminator sprzężeń
- MagicEQ – korektor parametryczny
- kontrola przez protokół TCP/IP
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

ZASTOSOWANIE

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe
- kościoły
- sale konferencyjne i wykładowe

SKŁAD ZESTAWU

- podwójny odbiornik bezprzewodowy UR-270D
- 2x mikrofon bezprzewodowy na gęsiej szyi UD-222
- 2x antena BNC
- zasilacz
- uchwyt do montażu odbiornika w szafie rack 19"
- 4x bateria AA
- instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

UR-270D – odbiornik podwójny

- menu w języku polskim
- szerokość jednostki 1U
- ilość kanałów 2
- pasmo pracy:
 - UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz
 - (zależnie od wersji)
- modulacja częstotliwości
- „Feedback Killer” wbudowany system redukcji sprzężeń
- „MagicEQ” wbudowany korektor parametryczny
- „AFS” automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem za pomocą podczerwieni
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- czułość 5dBμV
- szerokość kanału 32MHz ±45KHz
- S/N >100dB
- THD <0,5 @ 1 kHz
- pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz±3dB
- zasilanie DC 12-18V 1A
- waga 2 kg
- wymiary 410 x 43 x 206 mm
- wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny

UD-222 – mikrofon na gęsiej szyi

- bezprzewodowa komunikacja
- wbudowany filtr górnoprzepustowy
- wyświetlacz OLED
- funkcja regulacji wzmacnienia
- cichy przełącznik dotykowy
- częstotliwość 521.25 – 936.85 MHz
- szerokość pasma 134MHz (w zależności od regionu)
- maksymalny offset ±45KHz
- moc wyjściowa RF 10mW
- potencjometr głośności: -10 do 10dB
- zasilanie bateria AA x2
- żywotność baterii ok. 9 godzin
- pobór prądu 130mA
- długość szyjki mikrofonu: 420 mm
- waga ok. 830g