



contacta 

Stacjonarny nadajnik częstotliwości radiowej 865MHz

RF-TXRM-865

Stacjonarny nadajnik radiowy przeznaczony jest do montażu w szafie typu rack. Wykorzystuje on kompatybilne częstotliwości do przesyłania czystego dźwięku do przenośnych odbiorników RF-RX1-865.

Zaprojektowany został w celu zapewnienia bezprzewodowego i wzmocnionego odsłuchu wspomagającego w dużych obiektach ze źródła do kompatybilnych odbiorników RF wykorzystujących fale radiowe.

Główne cechy

- Ulepszony zasięg dzięki regulowanemu ustawieniu niskiej/wysokiej mocy
- Cyfrowa technologia transmisji dźwięku
- Doskonała jakość dźwięku – pasmo częstotliwości 70Hz-12kHz odpowiednie zarówno dla mowy, jak i muzyki
- Strumieniowanie Bluetooth
- 42 kanały do wyboru
- Wyświetlacz OLED z łatwym w użyciu menu ustawień
- Możliwość wyboru funkcji Auto-Lock
- Ulepszona łączność audio, w tym zasilanie Phantom i zbalansowane połączenia
- Ekskluzywny pakiet oprogramowania do szybkiego programowania grupowego za pośrednictwem inteligentnych ładowarek

Zastosowania

Bezprzewodowe słuchanie wspomagające w dużych obiektach dla wielu odbiorców, przy użyciu kompatybilnych odbiorników osobistych (RF-RX1-865) z różnymi opcjami odsłuchu

- Sale wykładowe
- Audytoria
- Sale konferencyjne
- Konferencje
- Miejsca kultu

W opakowaniu

- Stacjonarny nadajnik RF (RF-TXRM-865)
- Zasilacz (UK-EU-865)
- Uchwyt do montażu w szafie 19"
- Kabel uziemiający do opcjonalnego użyciu
- Śruby mocujące
- Antena TNC

Opcjonalne akcesoria

- Przenośny odbiornik RF [RF-RX1-865]

Dystrybucja w Polsce:

Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

www.akustyk.pl



Dane fizyczne

Wymiary	Wysokość – 51mm Szerokość – 215mm Głębokość – 210mm
Waga	1.25kg
Wykończenie	Różne

contacta 

Dane techniczne

Zakres częstotliwości nośnej	865MHz
Moc wyjściowa RF	Wysoka: 18 dBm Średnia: 13 dBm Niska: 10 dBm
Antena	TNC
Wyjście słuchawkowe	200mW @ 32Ω
Wejścia	Wejście mikrofonowe: 3.5mm & 6.3mm Wejście AUX: RCA Wejście pętli: 6.3mm Strumieniowa transmisja Bluetooth
Wejścia mikrofonowe/iniowe	Limit wejścia mikrofonowego : -30dBv Limit wejścia liniowego: 10dBv Dostępne połączenia zbalansowane / niezbalansowane
XLR	Poziom złącza XLR: ±30d – połączenie zbalansowane
Złącza wejścia mikrofonowego	Mono/Stereo Wyjście AUX = Mono Poziom mikrofonu = -30dBv
Złącza	AUX IN = źródło audio MIC IN = mikrofony dynamiczne PH PWR = mikrofony elektretowe
Wyjścia	Wyjście mikrofonowe: 3.5mm, stereo Wyjście AUX: RCA Wyjście pętli: 6.3mm
Zasięg bezprzewodowy	Ok. 100 metres (linia wzroku przy wysokiej mocy)
Zasilanie	100 ~ 240 V AC / 12V DC; przełączanie zasilania 1A
Pasmo przenoszenia	70Hz – 12kHz
Kanał	42 jednoczesne grupy
Wyświetlacz	Podświetlany OLED
Oprogramowanie	Inteligentne oprogramowanie (OKAY-CON-SW) do szybkiej konfiguracji wielu odbiorników

Panel przedni / tylny

