



CS-302M

Jednostka centralna cyfrowego systemu dyskusyjnego CS-302



Cechy zestawu CS-302

- Nowoczesny styl
- Możliwość podłączenia do 110 pulpitów (przy użyciu EXP-124W)
- Funkcja priorytetu mikrofonu przewodniczącego nad pulpitami delegatów
- Wyświetlacz OLED wyświetlający status pracy, status mikrofonu, status sterownika itp.
- Cztery dostępne tryby pracy
- Wyjście w standardzie Dante
- Wbudowany system śledzenia kamer
- Maksymalnie 2/3 lub 4 pulpity aktywnie jednocześnie
- Pulpity mikrofonowe z wbudowanym głośnikiem
- Łatwy w instalacji i podłączeniu

Zastosowanie

- Sale konferencyjne
- Instytucje publiczne
- Jednostki samorządowe

SPECYFIKACJA

- ✓ Obudowa w standardzie rack o wysokości 1U
- ✓ Pasmo przenoszenia: 60Hz-18kHz
- ✓ Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0,1% (f=1kHz)
- ✓ Zakres dynamiki: >100dB
- ✓ Stosunek sygnału do szumu: >106dB (THD <1%, f=1kHz)
- ✓ Zasilanie 100-240V AC, 50/60 Hz
- ✓ Statyczny pobór mocy: 6W
- ✓ Moc znamionowa: 75W/24V
- ✓ Moc maksymalna: 100W/24V
- ✓ Maksymalny poziom wyjściowy zbalansowanego XLR: 14,6 dBu
- ✓ Maksymalny poziom wyjściowy zbalansowanego gniazda 6.3mm: 14.6 dBu
- ✓ Maksymalny poziom wyjściowy RCA: 9,8dBu
- ✓ Maksymalny poziom wejściowy RCA: 3.2dBu
- ✓ Port wejściowy wideo: 4x BNC
- ✓ Port wyjściowy wideo: 1x BNC
- ✓ Impedancja interfejsu wideo: 75Ω
- ✓ RS-232 x1 (Phoenix)
- ✓ RS-422 x1 (Phoenix)
- ✓ Dante (RJ45) x1
- ✓ Wyjścia audio:
 - XLR męskie
 - Jack 6.3mm
 - RCA
- ✓ Wejście audio: RCA x1
- ✓ Interfejs 9P serial port: kontrola system trackingowego kamery
- ✓ Możliwość podłączenia interfejsu kamery za pomocą RS-422 i RS-232
- ✓ Wymiary: 410 x 43 x 206 mm
- ✓ Waga: 2.3 kg

