



contacta 

Przenośny zestaw pętli indukcyjnej dla dużych powierzchni

PLALS-V to uniwersalna, w pełni przenośna pętla indukcyjna powierzchniowa, idealna jako rozwiązanie tymczasowe bez konieczności jej instalacji na stałe.

Posiada wbudowany sterownik pętli indukcyjnej, zestaw mikrofonów bezprzewodowych oraz wejście pomocnicze. Moduł odbiorczy nie wymaga licencji i jest ogólnie dopuszczony do eksploatacji w krajach UE i EFTA.

Elementy

- V7+-EU wzmacniacz pętli indukcyjnej (PLALS-V) lub V15+-EU wzmacniacz pętli indukcyjnej (PLALS-V15) lub V22-EU wzmacniacz pętli indukcyjnej (PLALS-V22)
- Zasilacz
- Uchwyt montażowy
- Przewód o długości 30m
- Walizka transportowa z mocowaniami
- Zestaw mikrofonów bezprzewodowych obejmujący bodypack, mikrofon krawatowy, mikrofon doręczny

Cechy

- Kompaktowa obudowa
- Efektywne wykorzystanie mocy
- Ciągła autodiagnostyka
- Elementy sterujące na przednim panelu
- Kieszeń na akcesoria

PLALS-V / PLALS-V15 / PLALS-V22

Zastosowania

Nadaje się do obiektów średniej wielkości, takich jak:

- Sale konferencyjne
- Sale wykładowe
- Miejsca kultu

Zestaw jest idealny jako tymczasowe rozwiązanie:

- Eventy
- Pomieszczenia, w których nie jest możliwa instalacja na stałe
- Mobilne prezentacje lub mówcy publiczni

Certyfikaty

- BS EN 55103-1: 2009 (EMC emissions)
- BS EN 55103-2: 2009 (EMC immunity)
- FCC class "B" EMC (emissions)
- ICES-003
- IEC 60118-4 (in correct installations)
- IEC 62489-1

Dystrybutor w Polsce:

Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

www.akustyk.pl



Dane fizyczne

Wymiary	Wysokość – 254mm Szerokość – 540mm Długość – 368mm
Waga (opakowanie)	PLALS-V / PLALS-V15: 13.5kg
	PLALS-V22: 15.76kg
Konstrukcja	Miękka stal
	ABS Plastic
Wykończenie	Powlekana proszkowo w kolorze czarnym

contacta 

Dane techniczne

Zasilanie	12-18Vdc, 500mA
Częstotliwość nośna	863 - 865MHz
Kanały	81 dostrajanych częstotliwości UHF
Stosunek sygnału do szumu	> 105dB
THD	<0.5% @ 1KHz
Pasma przenoszenia	50Hz - 18kHz $\pm$ 1 dB
Image Rejection	>85dB
Złącza	DC in
	2 x XLRM
	6.3mm jack
	2 x BNC antenna
Impedancja wyjściowa	2.2k Ω
Poziom wyjściowy	400mB (zbalansowany), 200mV (niezbalansowany)

UWAGA: Dane techniczne wzmacniaczy V7+/V15+/V22 można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych.

Dystrybutor w Polsce:

Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1/2, 51-301 Wrocław

www.akustyk.pl