

# MIXX8.6

8-kanałowy cyfrowy mikser



## Cechy

- Cyfrowy mikser z 8 wejściami i 6 wyjściami
- Panel miksera może włączać i wyłączać różne funkcje, w tym korektor, wyciszenie, kompresor, pogłos, zasilanie Phantom 48V itp.
- Kanały wejściowe 1-4 mogą służyć jako źródło sygnału MIC lub LINE
- Kanały wejściowe 3 i 4 można ustawić jako źródła wejściowe instrumentów
- Kanały 5-8 są wejściami stereo, mogą przełączać impedancję H/L
- Kanały 1-4 zapewniają zasilanie Phantom 48V, które jest kontrolowane za pomocą przełączników na panelu
- Interfejs USB, który umożliwia przesyłanie dźwięku przez telefony komórkowe i komputery
- 16 rodzajów cyfrowych efektów pogłosu, które można łatwo dostosować do różnych okazji za pomocą enkodera
- Funkcja MIX MINUS wyłącza wejście audio kanałów 1-4 z lokalnego odtwarzania i monitorowania
- Prosty i elegancki wygląd

## Specyfikacja

- Częstotliwość próbkowania: 24bit, 48kHz
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
- THD <0.1%
- S/N: 90dB
- Zakres dynamiczny: 100dB
- CMRR: >70dB @ 1kHz
- Impedancja wejściowa:
  - MIC: 3.3k $\Omega$  (XLR zbalansowane); 1.8k $\Omega$  (1/4")
  - LINE: 10k $\Omega$  (1/4")
- Wzmocnienie: 0 - 60dB (XLR)
- Impedancja wyjściowa: 150 $\Omega$
- Zasilanie: Phantom +48v, DC 5V (1A)
- USB Audio: 2 wejścia / 2 wyjścia (zgodne z USB 2.0)
- Pobór mocy: do 5W
- Wymiary: 260 x 230 x 89 mm