

MP600U

Dwustrefowy wzmacniacz miksujący 100V 250W

DSPPA



Cechy:

- praca w standardzie 70/100V oraz 4-16Ω
- moc 250W
- obsługa 2 stref
- 4 wejścia mikrofonowe (3x XLR + Phantom oraz 1x Jack 6,3)
- 2 wejścia liniowe
- odtwarzacz USB, radio FM, Bluetooth
- możliwość podłączenia 2 pulpitów mikrofonowych
- niezależna regulacja wzmacnienia dla każdego wejścia
- sygnał ostrzegawczy „Chime”
- 3 poziomy priorytetów (EMC/Mic1/Pulpity mikrofonowe/Pozostałe wejścia)

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- domy
- budynki użytku publicznego,
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Moc	250W
Czułość wejścia MIC1	15 mV $\pm$ 3mV (niesymetryczne 6.35 IN)
Czułość wejść MIC2, MIC3, MIC4	10 mV $\pm$ 2mV (symetryczne XLR IN)
Czułość wejść AUX:	350 mV $\pm$ 50mV (symetryczne RCA IN)
Czułość wejścia EMC	600 mV $\pm$ 50mV (niesymetryczne)
Pasmo przenoszenia ($\pm$ 3dB)	60 Hz – 16 kHz
THD	< 1% @ 1 kHz
Stosunek sygnał/szum	>75 dB
Regulacja głośności	cyfrowa, 32 poziomy
Korektor barwy	2-pasmowy, cyfrowy
Poziomy priorytetów	3 + pozostałe wejścia
Inferfejs komunikacyjny	RS485
Napięcie zasilania Phantom	+24V
Wyjście liniowe	Mono, 1V
Napięcie zasilania	AC 220-240V 50/60Hz
Pobór mocy	400W
Wymiary	420 x 403 x 88 mm
Waga	11.7 kg