



Interfejs wejściowy CS1 to łatwy i przystępny sposób na podniesienie jakości strumieniowego przesyłania muzyki do każdej konfiguracji stereo. Można też połączyć CS1 z parą głośników, aby stworzyć nowoczesny zestaw muzyczny o niewielkiej powierzchni. Wyposażony w łączność Bluetooth®, Ethernet i Wi-Fi, CS1 obsługuje najpopularniejsze protokoły strumieniowania sieciowego i castingu, w tym Apple AirPlay 2, Google Chromecast, DLNA, Spotify Connect, Tidal Connect i Roon. CS1 może odtwarzać dźwięk o wysokiej rozdzielczości, do 24 bitów/192 kHz i dekoduje nagrania MQA, zapewniając mistrzowską jakość odsłuchu.

Wiele możliwości połączeń. Istnieje wiele sposobów na odtwarzanie muzyki przez CS1. Do sparowania CS1 ze smartfonem, tabletem lub komputerem można użyć technologii Bluetooth. CS1 jest zgodny z następującymi profilami Bluetooth - A2DP 1.2, AVRCP 1.3, SPP, HFP, HSP, HOGP. Jeszcze lepszy dźwięk uzyskasz przez Wi-Fi lub Ethernet, a CS1 oferuje wiele opcji. Możesz użyć AirPlay 2 do strumieniowania dźwięku o rozdzielczości CD z dowolnej aplikacji na iPhone, iPadzie lub komputerze Mac, albo z biblioteki iTunes na komputerze z systemem Windows. Za pomocą Google Chromecast można przesyłać muzykę do CS1 z dowolnej aplikacji obsługującej funkcję Cast na urządzeniu mobilnym lub komputerze osobistym, w rozdzielczości do 24 bitów/96 kHz. Abonenci Spotify i Tidal mogą odtwarzać muzykę w aplikacjach tych serwisów, a następnie łatwo przenieść odtwarzanie do CS1. Subskrybenci Roon mogą odtwarzać muzykę z własnych bibliotek cyfrowych oraz z serwisów streamingowych obsługiwanych przez Roon.

Wysoka jakość dźwięku. Niezależnie od sposobu strumieniowania lub przesyłania muzyki do CS1, pokochasz to co usłyszysz. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów, CS1 posiada zaawansowaną różnicową sekcję cyfrową opartą na układzie PCM5141 firmy Texas Instruments, znanym z wyjątkowo niskiego poziomu szumów, doskonałej dynamiki i odporności na jitter zegara. CS1 obsługuje rozdzielczość do 24-bitów/192kHz.

Wiele wejść źródłowych. CS1 można podłączyć do sieci za pośrednictwem Wi-Fi lub podłączyć jego port Ethernet do routera sieciowego lub punktu dostępu. CS1 można podłączyć poprzez wyjście analogowe lub cyfrowe do HUB-a lub bezpośrednio do odtwarzacza Bluesound Professional. Kompaktowa, minimalistyczna konstrukcja CS1 ułatwia dodanie funkcji strumieniowania do każdego systemu dźwiękowego - bez konieczności stosowania specjalnych aplikacji. Wybierz muzykę, której chcesz słuchać, korzystając z aplikacji, które już znasz, a następnie usiądź wygodnie i ciesz się wysokiej klasy dźwiękiem.

Bluetooth 5.0

Dwupasmowa sieć Wi-Fi

Port Gigabit Ethernet

Stereofoniczne wyjścia analogowe, optyczne cyfrowe i koaksjalne cyfrowe

Różnicowy przetwornik cyfrowo-analogowy klasy premium oparty na przetworniku Texas Instruments PCM5141 z obsługą dźwięku o wysokiej rozdzielczości 24 bity/192 kHz

Możliwość dekodowania i renderowania MQA w celu zapewnienia wysokiej rozdzielczości muzyki przesyłanej strumieniowo z serwisu Tidal

Wsparcie dla Apple AirPlay 2 pozwala na strumieniowanie z dowolnej aplikacji audio na iPhone, iPadzie lub komputerze Mac

Obsługa Google Chromecast umożliwia odtwarzanie w rozdzielczości do 24 bitów/96 kHz z dowolnej aplikacji obsługującej Cast na smartfonie, tablecie lub komputerze osobistym.

Obsługa Spotify Connect i Tidal Connect pozwala na słuchanie muzyki na urządzeniu inteligentnym, a następnie przesyłanie jej do CS1

Obsługa DLNA umożliwia przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości do 24 bitów/192 kHz z dowolnej aplikacji muzycznej obsługującej DLNA



Specyfikacja techniczna

AUDIO I SYSTEM OPERACYJNY

ZŁĄCZA

Zasilanie	AC adapter
Wejście:	100-240V AC 0.3A
Wyjście:	5V DC 1A
Ethernet/LAN	Ethernet RJ45 100 Mbps
Wbudowane Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac 2.4GHz/5 GHz)
Bluetooth	DLNA/UPnp* Bluetooth 5.0 Profile BT: A2DP 1.2, AVRCP 1.3, SPP, HFP, HSP, HOGP
NFC	NFC dla łatwej łączności z Bluetooth
Wyjście 12V Trigger	3.5mm Mini-jack x 1
Wyjście Analogowe	RCA x 1
Wyjście Coaxial	RCA 75 ohms
Wyjście Optical	TOSLINK x 1
Wejście USB	USB C for AC adapter

CECHY

Wskaźnik	przedni panel LED
Przyciski funkcyjne	przycisk funkcyjny na przednim panelu LED
Zużycie energii	0.5W sieć w trybie czuwania
Wykończenie	kolor czarny

WYMIARY I WAGA

Wymiar (W x H x D) **	140 x 140 x 55 mm
Waga urządzenia	1.5 kg / 3.3lbs
Waga urządzenia z opakowaniem	1.7 kg/ 3.8lbs

*W trakcie certyfikacji

**Wymiar brutto obejmuje nóżki i inne przedłużone zaciski panelu przedniego i tylnego.