

MK6920

Wzmacniacz miksujący stereo 2 x 120W

DSPPA



Cechy:

- typ: wzmacniacz miksujący stereo
- moc 2x120 W / 8 Ohm
- 4 wejścia mikrofonowe z niezależną regulacją głośności w tym 2 z zasilaniem Phantom
- 7 pasmowy korektor graficzny dla wejść mikrofonowych
- Funkcja Echo, Delay oraz Repeat dla wejść mikrofonowych
- 3 stereofoniczne wejścia liniowe (AUX) RCA
- 2 stereofoniczne wyjścia liniowe RCA
- Korektor barwy sumy dźwięku
- Odtwarzacz MP3 USB
- Pilot zdalnego sterowania
- Zabezpieczenie końca mocy przeciwko składowej stałej, przeciążeniu, zwarceniu oraz przegrzaniu

Zastosowanie:

- Hotele
- Restauracje, puby
- Sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- Biura, stacje paliw
- domy
- Budynki użytku publicznego,
- Magazyny, zakłady przemysłowe
- Muzea, centra rozrywki

Model	MK6920
Czułość wejść mikrofonowych	5 ± 0,5 mV
Czułość wejść liniowych	250 ± 50 mV
Napięcie wyjścia liniowego	950 ± 150 mV
THD	<0,5 %
Pasma przenoszenia wejść liniowych	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Pasma przenoszenia wejść mikrofonowych	80 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Częstotliwości środkowe korektora graficznego dla mikrofonów	64, 160, 400, 1000, 2500, 6400, 15000 Hz
Zakres regulacji korektora graficznego dla mikrofonów	± 12 dB
Częstotliwość filtra półkowego korektora niskich tonów	100 Hz ± 12 dB
Częstotliwość filtra półkowego korektora wysokich tonów	10 kHz ± 12 dB
Stosunek sygnału do szumu (wyjście 8 Ohm)	≥ 75 dB
Napięcie zasilania	AC220-240V / 50-60Hz
Napięcie zasilania Phantom	+ 48 V
Moc	2x 120 W @ 8 Ohm
Zabezpieczenia	przeciwko składowej stałej, przeciążeniu, zwarcu oraz przegrzaniu
Wymiary	483 x 310 x 88 mm
Waga netto	8,15 kg
Waga wraz z opakowaniem	10,15 kg