

MP1000U

Dwustrefowy wzmacniacz miksujący 100V 350W

DSPPA



Cechy:

- praca w standardzie 70/100V oraz 4-16Ω
- moc 350W
- obsługa 2 stref
- 4 wejścia mikrofonowe (3x XLR + Phantom oraz 1x Jack 6,3)
- 2 wejścia liniowe
- odtwarzacz USB, radio FM, Bluetooth
- możliwość podłączenia 2 pulpitów mikrofonowych
- niezależna regulacja wzmacnienia dla każdego wejścia
- sygnał ostrzegawczy „Chime”
- 3 poziomy priorytetów (EMC/Mic1/pulpity mikrofonowe/pozostałe wejścia)

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- domy
- budynki użytku publicznego,
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Moc	350W
Czułość wejścia MIC1	15 mV $\pm$ 3mV (niesymetryczne 6.35 IN)
Czułość wejść MIC2, MIC3, MIC4	10 mV $\pm$ 2mV (symetryczne XLR IN)
Czułość wejść AUX:	350 mV $\pm$ 50mV (symetryczne RCA IN)
Czułość wejścia EMC	600 mV $\pm$ 50mV (niesymetryczne)
Pasma przenoszenia ($\pm$ 3dB)	60 Hz – 16 kHz
THD	< 1% @ 1 kHz
Wyświetlacz	Ekran LCD
Stosunek sygnał/szum	>75 dB
Regulacja głośności	Cyfrowa, 32 poziomy
Zakres tonów	Bas: 100Hz $\pm$ 10dB Tony wysokie: 10KHz $\pm$ 10dB
Korektor barwy	2-pasmowy, cyfrowy
Poziomy priorytetów	3 + pozostałe wejścia
Interfejs komunikacyjny	RS485
Napięcie zasilania Phantom	+24 V
Złącza	2x AUX in, 1x EMC in, 1x LINE out (1V)
Funkcje	CHIME, SIREN, MUTE, Bluetooth, FM, MP3
Napięcie zasilania	AC 220-240V 50/60Hz
Pobór mocy	550 W
Wymiary	420 x 403 x 88 mm
Waga	12.7 kg