

MP310U

6-strefowy wzmacniacz miksujący 100V 120W

DSPPA



Cechy:

- praca w standardzie 70/100V oraz 4-16Ω
- moc 120W
- obsługa 6 stref z niezależną regulacją wzmocnienia
- 4 wejścia mikrofonowe (Jack 6,3 mm)
- wejście MIC1 z funkcją priorytetu
- 3 wejścia liniowe
- wyjście liniowe
- odtwarzacz USB, MP3, radio FM, Bluetooth
- niezależna regulacja wzmocnienia dla każdego wejścia
- sygnał ostrzegawczy „Chime”

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- domy
- budynki użytku publicznego,
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Moc	120W
Dopuszczalne obciążenie wyjść głośnikowych	70/100V oraz 4-16Ω
Czułość wejść mikrofonowych	3 mV (niesymetryczne)
Czułość wejść AUX:	300 mV (niesymetryczne)
Pasma przenoszenia ($\pm 3\text{dB}$)	80 Hz – 16 kHz
THD	< 1% @ 1 kHz (1/3 mocy)
Stosunek sygnał/szum	> 74 dB (wejścia mikrofonowe)
Korektor barwy	2-pasmowy
Zabezpieczenia	przeciwko napięciu DC, przeciążeniu oraz zwarciu
Napięcie zasilania	AC 220-240V 50/60Hz
Pobór mocy	250 W
Wymiary	484 x 355 x 88 mm
Waga	11,5 kg