

MAG505

Cyfrowa matryca audio 5x5



Opis

Matryca audio MAG505 została zaprojektowana do obsługi 5 wyjść audio z opcją wyboru jednego z 4 źródeł dźwięku na każdym wyjściu indywidualnie. Jest to urządzenie stereo sterowane za pomocą interfejsu RS232 lub naściennych paneli dotykowych do kontroli głównych funkcji. Posiada zintegrowany odtwarzacz USB z Bluetooth i odbiornikiem FM. Wyposażona została w wejście priorytetowe dla dźwięku awaryjnego oraz zewnętrzny styk wyciszający w przypadku awarii.

Funkcje

- Pięć wyjść stereo.
- Trzy liniowe wejścia stereo.
- Wejście mikrofonowe z zasilaniem phantom.
- Interfejs RS232.
- Odtwarzacz USB/FM/Bluetooth
- Obsługa dużych odległości pomiędzy matrycą, pulpitem mikrofonowym i naściennymi panelami dotykowymi
- Panele naścienne ze złączami RJ45
- Zewnętrzne styki wyciszania.
- Wejście priorytetowe.
- Wyjście monitora.
- Wejście AUX.
- Wskaźnik stanu dla każdego wyjścia.
- Lokalne wejścia audio w panelach dotykowych

Specyfikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| Model | MAG505 |
| Zasilanie | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Bezpiecznik | T1AL |
| Odtwarzacz multimedialny | USB/Bluetooth |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Czułość wejścia MIC | -41dBV |
| Czułość wejścia liniowego | -12.5dBV |
| Czułość wejścia pulpitu mikrofonowego | +4dBV |
| Wejście EMC | czułość -10dBV |
| SN wejścia MIC | 65dB |
| SN wejścia liniowego | 73dB |
| Wyjścia | 5 stref stereo |
| Impedancja wyjściowa | 600 ohm |
| THD+N | <0.1%@1kHz |
| Zasilanie Phantom | +24V DC przełączane dla mikrofonu przywoławczego |
| Pasma przenoszenia | ±3dB 20Hz-20kHz |
| Wymiary | 483 x 177 x 44mm |
| Waga | 1.76kg |

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław