



| LX200                     |                                                                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tour Guide system         |                                                                     |                     |
| Częstotliwość             | 500-530MHz                                                          |                     |
| Modulacja                 | GFSK                                                                |                     |
| Próbkowanie audio         | 8KHz 16bit                                                          |                     |
| Latencja                  | 22ms                                                                |                     |
| Pasmo przenoszenia        | 20Hz~3KHz                                                           |                     |
| Zakres dynamiczny         | >80dB                                                               |                     |
| Stosunek sygnału do szumu | >50dB                                                               |                     |
| THD @ 1KHz                | <3%                                                                 |                     |
| Zasięg                    | Wewnątrz: 100m    Na zewnątrz: >150m                                |                     |
|                           | LX200T                                                              | LX200R              |
| Moc wyjściowa RF          | 10mW                                                                |                     |
| Czułość odbiornika        |                                                                     | -88dBm              |
| Gniazdo 3.5mm jack        | Wejście mikrofonowe                                                 | Wyjście słuchawkowe |
| Źródło mikrofonu          | Zewnętrzne                                                          |                     |
| Poziom wejścia            | Mic: -40dBV(Max)                                                    |                     |
| Przednie przyciski + & -  | Wybór kanałów, zmniejszanie/zwiększanie głośności                   |                     |
| Przycisk zasilania        | Power on/off, wyciszenie                                            | Power on/off        |
| Bateria                   | Li-Polymer (1300mAh/3.7V)                                           |                     |
| Żywotność baterii (około) | 13 godzin                                                           | 17 godzin           |
| Źródło ładowania          | DC 5V Micro USB                                                     |                     |
| Czas ładowania            | około 7 godzin                                                      |                     |
| Wyświetlacz LCD           | Kanał, wskaźnik baterii, głośność                                   |                     |
| Antena                    | Zewnętrzna                                                          | Słuchawka           |
| Wymiary                   | 40(W) x 12(D) x 82.6(H) mm<br>Nie jest uwzględniona długość anteny. |                     |
| Waga                      | 48g                                                                 |                     |
| Kolor                     | Biały                                                               | Ciepły szary        |

T-audio



| LX200S                              |                                                             |         |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Model                               | Jednokanałowy nadajnik stacjonarny                          |         |            |
| Częstotliwość                       | UHF500-530MHz                                               |         |            |
| Zasięg RF                           | 400m (z anteną kierunkową)                                  |         |            |
| Stosunek sygnału do szumu           | >50dB                                                       |         |            |
| Modulacja                           | GFSK                                                        |         |            |
| Próbkowanie audio                   | 8KHz 16bit                                                  |         |            |
| Latencja                            | 20ms                                                        |         |            |
| Zakres dynamiczny                   | >80dB                                                       |         |            |
| THD @ 1KHz                          | <1%                                                         |         |            |
| Temperatura pracy                   | -10~50°C                                                    |         |            |
| Moc wyjściowa RF                    | Hi:10mW                                                     | Mid:5mW | Lo: 2.51mW |
|                                     | Ogólne parametry                                            |         |            |
| Wejście AF z przełącznikiem poziomu | 2, Combo XLR & 6.3mm jack; elektronicznie zbalansowane; AUX |         |            |
| Wyjście pętli                       | 2, 6.3mm jack                                               |         |            |
| Wyjście słuchawkowe                 | 3.5mm jack                                                  |         |            |
| Ekran                               | OLED                                                        |         |            |
| Gniazdo antenowe                    | Typu BNC                                                    |         |            |
| Zasilanie                           | DC 15V/ 1.6A                                                |         |            |
| Wymiary                             | 215(W) x 190(D) x44(H) mm                                   |         |            |
| Waga                                | 516g                                                        |         |            |

T-audio



| Model        | LX120C                     | LX350C                    |
|--------------|----------------------------|---------------------------|
| Opis         | Ładowarka na 12 urządzeń   | Ładowarka na 35 urządzeń  |
| Ilość gniazd | 12                         | 35                        |
| Zasilanie    | DC 5V, 4A                  | DC 5V, 10A                |
| Wymiary      | 332(W) x 104(D) x 130(H)mm | 440(W) x 140(D)x 270(H)mm |
| Waga         | 1.17kgs                    | 3kgs                      |