

FutureNow FNIP-16/32xDI

16- lub 32-kanalowy moduł wejść cyfrowych



Moduły wejść cyfrowych FutureNow FNIP-16xDI i FNIP-32xDI

FNIP-16xDI oraz **FNIP-32xDI** to 16 lub 32-kanalowy cyfrowy moduł wejściowy przeznaczony do sterowania dowolnym wyjściem w dowolnym module sieci za każdym razem, gdy aktywowane jest wejście.

Do aktywacji wejść można użyć przełączników chwilowych, FN-Touchpad4 lub czujników.

- Montaż na szynie DIN
- 16 lub 32 wielofunkcyjne wejścia cyfrowe do podłączenia przełączników chwilowych, FN-Touchpad4 oraz czujników
- Wbudowany serwer WWW do konfiguracji, sterowania i monitorowania
- Sterowanie protokołem komunikacyjnym TCP (API) z prostymi poleceniami ASCII
- Sterowniki/moduły oprogramowania/pliki dla systemów innych firm: Control4 • AMX • Crestron • RTI • Savant • Extron • biamp • Fibaro • Home Assistant • QSYS • Lightware
- Automatyczne raportowanie zdarzeń o zmianach danych wejściowych
- Aktualizacja oprogramowania przez sieć LAN
- Wyzwalacze pozwalają na dowolne wejście do sterowania wyjściami dowolnego modułu w sieci
- Pozwala na wysyłanie komunikatów TCP/IP do dowolnych urządzeń w sieci (projektor, ekran, TV itp.) w ACSII do 18 znaków
- Sceny zapisane w modułach mogą być aktywowane z dowolnego wejścia

Specyfikacja

Wymagana moc	
Główne zasilanie	12 – 24 VDC (10.8V - 36V DC), max 60 mA @ 12V, 40 mA @ 24V
Wejścia	
Typ	16 lub 32 x wejścia cyfrowe ze wspólnym GND, zabezpieczone przed zakłóceniami
Komunikacja	
Sterowanie	TCP (proste komendy ASCII TCP) Wbudowany serwer WWW (HTTP) Lokalne wejścia (styki bezpotencjałowe) dla przełączników chwilowych
Integracja	➤ Sterowniki dostępne dla systemów Control4, AMX, Crestron, RTI, Savant, Extron, Biamp, Fibaro, Home Assistant, QSYS, Lightware
Złącza	
Zaciski wejściowe	Zaciski śrubowe 1.5mm ²
LAN (10Mbps)	Złącze RJ45 Ethernet
Środowisko	
Temperatura pracy	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura przechowywania	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Wilgotność	Do 93% (bez kondensacji)
Dane fizyczne	
Wymiary (H x W x D)	157 mm x 86 mm x 57 mm (szerokość jednostki 9 DIN)
Waga	0.20 kg
Instalacja	Standardowy montaż na szynie DIN

Gwarancja

2 lata