

Stacjonarny nadajnik częstotliwości radiowej 865MHz - z Dante™

RF-TXRM-D-865 / RF-TXRM-D-915

Stacjonarny nadajnik radiowy przeznaczony jest do montażu w szafie typu rack. Wykorzystuje on kompatybilne częstotliwości do przesyłania czystego dźwięku do przenośnych odbiorników RF-RX1-865.

Zaprojektowany został w celu zapewnienia bezprzewodowego i wzmocnionego odsłuchu wspomagającego w dużych obiektach ze źródła do kompatybilnych odbiorników RF wykorzystujących fale radiowe.

Urządzenie obsługuje Dante™; technologię sieciową, która umożliwia przesyłanie dźwięku przez połączenie Ethernet.

Główne cechy

- Ulepszony zasięg dzięki regulowanemu ustawieniu niskiej / wysokiej mocy
- Technologia cyfrowej transmisji dźwięku
- Port Dante™ RJ45 do podłączenia do przełącznika Dante™
- Doskonała jakość dźwięku – pasmo częstotliwości 70Hz-12kHz odpowiednie zarówno dla mowy, jak i muzyki
- Strumieniowa transmisja Bluetooth™
- Aż do 42 kanałów do wyboru
- Wyświetlacz OLED z łatwym w użyciu menu ustawień
- Możliwość wyboru funkcji Auto-Lock
- Ulepszona łączność audio, w tym zasilanie Phantom oraz zbalansowane połączenia
- Ekskluzywny pakiet oprogramowania do szybkiego programowania grupowego za pośrednictwem inteligentnych ładowarek

Zastosowanie

Bezprzewodowe słuchanie wspomagające w dużych pomieszczeniach dla wielu odbiorców, przy użyciu kompatybilnych odbiorników osobistych RF-RX1-865 z różnymi opcjami słuchania.

- Sale wykładowe
- Audytoria
- Sale konferencyjne
- Konferencje
- Miejsca kultu

W opakowaniu

- Stacjonarny nadajnik radiowy 865MHz
- Adapter zasilania (UK-EU-865)
- Wspornik do montażu w szafie rack 19”
- Kabel uziemiający do opcjonalnego użytku
- Śruby mocujące
- Antena TNC

Akcesoria opcjonalne

- Przenośny odbiornik radiowy (RF-TX1-865)
- Zestaw antenowy (RF-TXRA)

Dystrybucja w Polsce
Linearic
Al. Jana III Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
www.akustyk.pl

Dane fizyczne

Wymiary	Wysokość – 51mm Szerokość – 215mm Głębokość – 210mm
Waga	1.25kg
Konstrukcja	Różna

Dane techniczne

Zakres częstotliwości nośnej	865MHz
Moc wyjściowa RF	Wysoka: 18 dBm Średnia: 13 dBm Niska: 10dBm
Antena	TNC
Wyjście słuchawkowe	200mW @ 32Ω
Wejścia	Wejście mikrofonowe: 3.5mm & 6.3mm Wejście Aux: RCA Wejście pętli: 6.3mm Strumieniowa transmisja Bluetooth™ Strumieniowanie z obsługą Dante™ za pośrednictwem połączenia RJ45 przy użyciu kabli RJ45 Cat5E lub Cat6
Wejścia mikrofonowe/liniowe	Limit wejścia mikrofonowego: -30dBv Limit wejścia liniowego: 10dBv Dostępne połączenia zbalansowane/niezbalansowane
XLR	Poziom złącza XLR: ±30dBv – połączenie zblanasowane
Złącza wejścia mikrofonowego	Mono/stereo Wyjście AUX = Mono Poziom mikrofonu =--30dBv
Złącza	AUX IN = źródło audio MIC IN = mikrofony dynamiczne PH PWR = mikrofony elektretowe
Wyjścia	Wyjściie mikrofonowe: 3.5mm, stereo Wyjście AUXt: RCA Wyjście pętli: 6.3mm
Zasięg bezprzewodowy	Ok. 100 metrów (linia wzroku przy wysokiej mocy)
Zasilanie	100 ~ 240V AC / 12V DC, przełączanie zasilania 1A
Pasmo przenoszenia	70Hz - 12kHz
Kanał	42 jednoczesne grupy
Wyświetlacz	Podświetlany OLED
Oprogramowanie	Inteligentne oprogramowanie (OKAY-CON-SW) do szybkiej konfiguracji wielu odbiorników

