

UR-270D MH

Zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami dorecznymi

Dwukanałowy system UHF: odbiornik UR-270D w metalowej obudowie 1U i dwa nadajniki doreczne UH-270 z kapsułą dynamiczną.

Automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości, synchronizacja przez podczerwień, eliminator sprzężeń i korektor MagicEQ. Zasięg do 80 m, praca na bateriach do 15 godzin.



2 kanały UHF

zasięg **80 m**

do **15 h** pracy

rack **1U**

Najważniejsze funkcje

Odbiornik rack 1U

Metalowa obudowa 1U, uchwyty do montażu w szafie rack 19" w zestawie.

Szybkie uruchomienie

Przycisk automatycznego skanowania pasma (AFS) i synchronizacja nadajnika z odbiornikiem przez podczerwień.

Sterowanie przez sieć

Kontrola odbiornika przez protokół TCP/IP.

Czytelny wyświetlacz

Wyświetlacz LCD pokazuje poziomy RF i AF, siłę sygnału oraz stan baterii nadajnika. Menu w języku polskim.

Kontrola dźwięku

Wbudowany eliminator sprzężeń (Feedback Killer) i korektor parametryczny MagicEQ.

Zasięg i czas pracy

Zasięg do 80 m w otwartej przestrzeni, do 15 godzin pracy na 2 bateriach AA.

Polecany do

tras koncertowych

sal koncertowych

kościół

sal konferencyjnych i wykładowych

Dane techniczne

UR-270D - odbiornik podwójny

Liczba kanałów	2
Pasmo pracy	UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
Modulacja	FM
Szerokość kanału	32 MHz, ± 45 kHz
Czułość	5 dB μ V
Stosunek sygnał/szum	>100 dB
THD	<0,5% (1 kHz)
Pasmo przenoszenia	45 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Zasięg	80 m (otwarta przestrzeń)
Funkcje	Feedback Killer, MagicEQ, AFS, synchronizacja IR, TCP/IP
Wyjścia audio	XLR symetryczne, jack 6,3 mm niesymetryczne
Zasilanie	12-18 V DC, 1 A
Obudowa	metalowa, rack 1U
Wymiary	410x43x206 mm
Masa	2 kg
Menu	w języku polskim

Skład zestawu

- podwójny odbiornik UR-270D
- 2x mikrofon ręczny UH-270
- 2x gumowy pierścień antypoślizgowy
- 2x uchwyt do statywu
- 2x antena BNC

UH-270 - nadajnik ręczny

Pasmo pracy	UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
Szerokość kanału	134 MHz, ± 45 kHz
Charakterystyka	kardioidalna
Kapsuła	dynamiczna (możliwość instalacji kapsuły pojemnościowej)
Moc RF	10 mW / 40 mW (przełączana)
Zasilanie	2x bateria AA
Pobór prądu	120 mA
Czas pracy	do 15 h
Wymiary	Ø 52x255 mm
Masa	235 g

- przewód TS-TS
- zasilacz
- uchwyty rack 19"
- 4x bateria AA
- instrukcja obsługi