

MIXX8.6

MIKSER USB Z FUNKCJĄ LOOPBACK DO TRANSMISJI NA ŻYWO



Współpraca z aplikacją Relacart Mi.Audio

MIXX8.6 to cyfrowy mikser z 8 wejściami i 6 wyjściami. Ma wbudowane cyfrowe przetwarzanie dźwięku: efekty, korektor i kompresor. Interfejs USB przesyła dźwięk do smartfona i komputera. Procesor efektów ma 16 presetów, wybieranych pokrętkiem. Przejrzysty układ przycisków ułatwia obsługę. Polecany do małych występów na żywo, konferencji, występów, karaoke i transmisji na żywo.

MIXX8.6

8-KANAŁOWY MIKSER CYFROWY

Dane techniczne



Próbkowanie:	24 bit, 48 kHz
Pasma przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB
THD:	<0,1%
Stosunek sygnał/szum:	90 dB, pojedynczy kanał, maks. poziom (ważone A)
Zakres dynamiki:	100 dB, pojedynczy kanał, maks. poziom (ważone A)
Tłumienie sygnału wspólnego (CMRR):	>70 dB przy 1 kHz
Impedancja wejścia MIC:	3,3 kΩ (XLR, symetryczne); 1,8 kΩ (jack 6,3 mm)
Impedancja wejścia LINE:	10 kΩ (jack 6,3 mm)
Impedancja wyjściowa:	150 Ω
Wzmocnienie:	0-60 dB (XLR)
Przełącznik nożny:	REVERB ON/OFF
Zasilanie phantom:	+48 V
USB audio:	2 wejścia / 2 wyjścia, zgodność z USB Audio Class 2.0
Zasilanie:	5 V DC (1 A)
Pobór mocy:	do 5 W
Wymiary:	260x230x89 mm

MIXX8.6

8-kanałowy mikser cyfrowy

Funkcje



Wielofunkcyjny panel

- Przyciski na panelu włączają korektor, wyciszenie, kompresor, pogłos, zasilanie phantom 48 V i inne funkcje.



Osiem kanałów wejściowych

- Kanały 1-4 z wyborem źródła MIC lub LINE, kanały 3 i 4 także jako wejścia instrumentalne. Kanały 5-8 stereo z przełącznikiem H/L.

48V

Cztery kanały z zasilaniem phantom 48 V

- Kanały 1-4 z zasilaniem phantom +48 V, włączanym przyciskami na panelu.



Tryby audio USB

- Wyjście USB pracuje w kilku trybach audio do różnych zastosowań.



Procesor efektów

- Procesor efektów symuluje brzmienie różnych przestrzeni akustycznych.



Monitoring na bieżąco

- Funkcja MIX MINUS wyłącza sygnał kanałów 1-4 z lokalnego odtwarzania i odsłuchu.

