

MIXX 8.6

8-kanałowy mikser cyfrowy z interfejsem USB

Kompaktowy mikser z 8 wejściami i 6 wyjściami, wbudowanym procesorem efektów, korektorem i kompresorem. Port USB przesyła dźwięk do komputera lub smartfona, a aplikacja MI.AUDIO pozwala dokładnie ustawić parametry kanałów.



8 wejść

6 wyjść

16 presetów efektów

USB Audio Class 2.0

Najważniejsze funkcje

Wielofunkcyjny panel

Korektor, kompresor, pogłos, wyciszenie kanału i zasilanie phantom +48 V włącza się przyciskami bezpośrednio na panelu.

Zasilanie phantom +48 V

Dla mikrofonów pojemnościowych w kanałach 1-4 (gniazda XLR), włączane dwoma przyciskami: CH1-2 i CH3-4.

Procesor efektów

16 presetów: pogłosy typu hala, pokój i płyta, opóźnienia, echa, chorus, flanger oraz ich kombinacje. Wybór pokrętką PRESETS.

Ośiem kanałów wejściowych

Kanały 1-4 z wyborem MIC/LINE, w kanałach 3 i 4 tryb GUITAR dla instrumentów o wysokiej impedancji. Kanały 5/6 i 7/8 stereo z przełącznikiem HIGH/LOW.

Tryby wyjścia USB

Sekcja STREAMING OUT pozwala wybrać, co trafia do komputera lub smartfona: CH1-4, INPUT MIX albo LOOPBACK.

Monitoring i MIX MINUS

Po włączeniu MIX MINUS sygnał kanałów 1-4 nie jest wysyłany na wyjścia STEREO, MONITOR i słuchawkowe.

Polecany do

małych występów na żywo

konferencji

przemówień i wystąpień

karaoke

transmisji na żywo

■ Wejścia i wyjścia

Wejścia

- 4x XLR MIC (kanały 1-4) z zasilaniem phantom +48 V
- 4x jack 6,3 mm MIC/LINE (kanały 1-4), bez zasilania phantom
- LINE 5/6 i LINE 7/8 - jack 6,3 mm L/MONO i R
- AUX - stereo mini-jack, np. dla smartfona
- USB-C - audio z komputera lub smartfona

Wyjścia

- STEREO - jack, miks główny dla innego miksera lub rejestratora
- MONITOR - jack (niesymetryczne) dla aktywnych monitorów
- PHONES - jack stereo na tylnym panelu
- wyjście słuchawkowe na panelu górnym
- USB-C - audio do komputera lub smartfona

Pozostałe

- FOOT SW - jack dla przełącznika nożnego
- 5V DC (USB-C) - zasilanie z zasilacza lub powerbanku

■ Dane techniczne

Próbkowanie	24 bit, 48 kHz
Pasmo przenoszenia	20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB
THD	<0,1%
Stosunek sygnał/szum	90 dB (pojedynczy kanał, maks. poziom, ważone A)
Zakres dynamiki	100 dB (pojedynczy kanał, maks. poziom, ważone A)
CMRR	>70 dB przy 1 kHz
Impedancja wejścia MIC	3,3 kΩ (XLR, symetryczne); 1,8 kΩ (jack 6,3 mm)
Impedancja wejścia LINE	10 kΩ (jack 6,3 mm)
Impedancja wyjściowa	150 Ω

■ Tryby STREAMING OUT

- **CH1-4** - do komputera lub smartfona trafia sygnał kanałów mikrofonowo-liniowych 1-4.
- **INPUT MIX** - kanały 1-4 razem z podkładem lub efektami z kanałów 5/6 i 7/8.
- **LOOPBACK** - wszystkie wejścia miksera zmiksowane z dźwiękiem odtwarzanym na komputerze lub smartfonie.

■ Aplikacja MI.AUDIO

Dostępna na Android, iOS oraz Windows 10 i nowsze. Mikser łączy się z aplikacją przez USB.

- korektor z 4 punktami: 20 Hz - 20 kHz, ±18 dB, Q 0,1-20, filtry HPF i LPF
- kompresor: próg 0 do -60 dB, atak 1-128 ms, release 100-4000 ms
- bramka szumów: próg od -34 dB do -66 dB
- do 10 zapisanych ustawień miksera

W zestawie

Mikser MIXX 8.6, zasilacz USB-C, 2 adaptory USB-C/USB-A, 2 przewody USB-C - USB-C, instrukcja.

Wzmocnienie	0-60 dB (XLR)
Przełącznik nożny	włączanie/wyłączanie efektu (REVERB ON/OFF)
Zasilanie phantom	+48 V
USB audio	2 wejścia / 2 wyjścia, zgodność z USB Audio Class 2.0
Zasilanie	5 V DC, 1 A (USB-C)
Pobór mocy	do 5 W
Wymiary	260x230x89 mm
Masa	ok. 1,45 kg