

AMC-20

Zintegrowany system sterowania
audio-wideo z obsługą kamer HD

Kontroler automatycznego miksowania w obudowie rack 1U (EIA). Obsługuje kaskadowo do 5 mikserów i 4 kamer HD jako zintegrowany system audio, wideo i sterowania. Ma 5 symetrycznych wejść audio, 4 wejścia i 1 wyjście wideo HD oraz interfejsy kamer RS-232 i RS-422.

**5** mikserów**4** kamery HD**OLED** 256x64**1U** rack (EIA)

Najważniejsze funkcje

Miksowanie audio

5 symetrycznych wejść audio do miksowania i 1 symetryczne wyjście miksu. 5 złączy RJ11 do przesyłu danych miksowania.

Połączenie kaskadowe

Obsługa danych sterujących i miksowania audio z mikserów oraz kamer HD. Kaskada do 5 mikserów i 4 kamer HD.

Panel przedni

Wyświetlacz OLED (matryca 256x64 punkty) i przyciski dotykowe do ustawień oraz sterowania kamerami.

Wideo HD i sterowanie kamerami

4 wejścia i 1 wyjście wideo HD oraz 2 interfejsy sterowania kamerami (RS-232 i RS-422). Zewnętrzny interfejs RS-232.

Automatyczne wyznaczanie częstotliwości

Połączone kaskadowo miksery bezprzewodowe same dobierają częstotliwości wolne od wzajemnych zakłóceń - do 20 czystych częstotliwości.

Obudowa i zasilanie

Metalowa obudowa rack 1U (standard EIA). Zasilanie 12 V DC, pobór prądu 0,23 A.

Panel tylny

- zasilanie 12 V DC
- 5 symetrycznych wejść audio do miksowania
- 1 symetryczne wyjście miks
- 5 złączy RJ11 do przesyłu danych miksowania
- 4 wejścia i 1 wyjście wideo HD (BNC, 75 Ω)
- 2 interfejsy sterowania kamerami (RS-232 i RS-422, szybkozłącza 5-pin)
- zewnętrzny interfejs RS-232 (port szeregowy 9-pin)

Dane techniczne

Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	0,23 A
Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 kHz, +0/-1 dB
Zniekształcenia THD	< 0,03% (1 kHz)
Stosunek sygnał/szum	> 98 dB (THD < 1%, 1 kHz)
Zakres dynamiki	98 dB
Wejście wideo	BNC żeńskie
Wyjście wideo	BNC żeńskie
Impedancja interfejsu wideo	75 Ω

Panel przedni

- wyświetlacz OLED (matryca 256x64 punkty)
- przyciski dotykowe do ustawień i sterowania kamerami

Połączenie kaskadowe

- do 5 mikserów i 4 kamer HD
- automatyczne wyznaczanie częstotliwości: do 20 czystych częstotliwości
- miksery bezprzewodowe połączone kaskadowo same dobierają częstotliwości wolne od wzajemnych zakłóceń

Interfejs sterowania kamerami RS-232	szybkozłącze 5-pin
Interfejs sterowania kamerami RS-422	szybkozłącze 5-pin
Zewnętrzny interfejs RS-232	port szeregowy 9-pin
Interfejs danych	RJ11
Wyjście audio	XLR żeńskie
Wejście audio	XLR męskie
Wyświetlacz	OLED
Przyciski	dotykowe
Wymiary SxGxW	410x206x43 mm