

INTUGRID HMA74 | HZE11 | HPA41

WIELOSTREFOWY ROUTER AUDIO | PANEL STREFY | MIKROFON NADAWCZY



OPIS

INTUGRID HMA74 to centralne urządzenie cyfrowo sterowanego systemu stref i ogłoszeń Intusonic, uzupełniane panelem ściennym HZE11 i mikrofonem nadawczym HPA41. Razem tworzą skalowalny system routingu audio dla muzyki tła i ogłoszeń. HMA74 ma dwa wejścia mikrofonowe, 5 wejść liniowych, wejście TRS 3,5 mm na przodzie i bezprzewodowe łącze audio LINKOUSTIC 4.2; źródła można kierować do czterech stref wyjściowych, sterowanych z panelu urządzenia, dołączonym pilotem IR lub panelem ściennym. Każdą strefę można szczegółowo skonfigurować, a obsługa pozostaje prosta. Panel HZE11 zdalnie steruje ustawieniami wszystkich stref i przyjmuje lokalne źródło audio. Mikrofon nadawczy HPA41 wywołuje grupy stref lub pojedyncze strefy i ma programowalny generator gongu.

FUNKCJE HMA74 WIELOSTREFOWY ROUTER AUDIO

- ▶ 4 niesymetryczne wejścia stereo RCA z regulacją wzmacnienia
- ▶ 1 symetryczne wejście stereo (1/4" FOH) z regulacją wzmacnienia
- ▶ 1 niesymetryczne wejście stereo TRS 3,5 mm na przodzie
- ▶ 1 zewnętrzne źródło mono przez panel ścienny HZE11
- ▶ Wbudowane bezprzewodowe łącze audio LINKOUSTIC 4.2
- ▶ 2 symetryczne wejścia mikrofonowe na listwach 3,5 mm, regulacja wzmacnienia z przodu, zasilanie phantom przełączane z tyłu
- ▶ 4 wyjścia strefowe na listwach 3,5 mm, każde z: przełącznikiem mono, filtrem 100 Hz, regulacją poziomu maks., korektorem 2-pasmowym, regulacją głośności komunikatów i sygnału alarmowego, tłumieniem priorytetu, wyborem mikrofonu, interfejsem HZE11
- ▶ Wyświetlacz LCD 8x2 z enkoderem i pilotem IR do ustawień stref

- ▶ Panele ścienne można wyłączyć na urządzeniu głównym
- ▶ Funkcje ewakuacyjne: wejście alarmowe zastępuje sygnał główny sygnałem alarmowym o regulowanym poziomie; styk wyciszenia wyjść
- ▶ Zasilacz impulsowy; metalowa obudowa, odłączane uszy i uchwyty

FUNKCJE HZE11 PANEL STREFY (OSOBNIE)

- ▶ Ustawienia stref jak w urządzeniu głównym, wejście lokalne; RS485
- ▶ Rozmiar 86x86 mm, zasilanie kablem Cat5 z HMA74

FUNKCJE HPA41 MIKROFON NADAWCZY (OSOBNIE)

- ▶ 4 wybierane strefy ogłoszeń: grupy lub pojedyncze strefy
- ▶ Wewnętrzny generator gongu, programowany przez EEPROM
- ▶ Elektretowy mikrofon na gęsiej szyi, gniazdo XLR (w zestawie)
- ▶ Zasilanie z dołączonego zasilacza



HZE11
Panel zdalnego sterowania strefą

DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (+0/-3 dB) Line 20 Hz - 20 kHz
Szum własny (S/N) Line-In < -80 dBu (> 99 dB)
Tłumienie przesłuchu > 70 dB (Line)
THD+N (Line/Mic) < 0,01% / < 0,1%
Zasilanie 115-230 V~ 50/60 Hz, maks. 14 W
Wymiary SxGxW 482,6x250x88 mm
Waga 4,2 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy 2016211
EAN-13 pojedynczego produktu 5060502923295
Karton jednostkowy SxGxW 535x330x122 mm
Karton jednostkowy, waga brutto 4,8 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym 3
Karton zbiorczy SxGxW 555x395x360 mm
Karton zbiorczy, waga brutto 15,2 kg



HPA41 Mikrofon nadawczy

