

PM-320T

Stereofoniczny nadajnik systemu monitorów dousznych

Nadajnik bezprzewodowego systemu monitorów dousznych (in-ear) w metalowej obudowie 1U half-rack. Pasma UHF, modulacja FM stereo, 1280 częstotliwości w paśmie 32 MHz, tryb stereo lub mono, podbicie wysokich tonów i limiter. Dwa wejścia combo XLR/jack i wyjścia pętli.

UHF **stereo**
1280 częstotliwości

moc **10 mW**
1U half-rack


Najważniejsze funkcje

Obudowa 1U half-rack

Metalowa obudowa o szerokości połowy racka 19", wysokości 1U.

1280 częstotliwości

Pasma 32 MHz, 1280 częstotliwości do wyboru; grupy kanałów 1-10 z ponad 180 stałymi częstotliwościami.

Grupy użytkownika

W grupach U1-U5 częstotliwości można dowolnie ustawiać i zapisywać.

Stereo lub mono

Przełączany tryb pracy stereo lub mono.

Podbicie wysokich tonów i limiter

Funkcja podbicia wysokich tonów i regulacja limitera.

Stabilna transmisja

Synteza częstotliwości PLL i blokada szumów (noise lock) skutecznie odcinają przypadkowe sygnały RF.

Dane techniczne

Obudowa	1U half-rack
Stabilność częstotliwości	±0,005% (-10 - 50 °C)
Zakres częstotliwości nośnej	521,25 - 936,85 MHz
Modulacja	FM (szerokopasmowa stereo)
Moc wyjściowa RF	10 mW
Generator	synteza częstotliwości PLL
Szerokość pasma	32 MHz
Emisja harmonicznych	60 dB poniżej fali nośnej

Maks. dewiacja	±50 kHz
Stosunek S/N (tor całkowity)	>100 dB
THD (tor całkowity)	<0,9% (1 kHz)
Pasma przenoszenia (tor całkowity)	50 Hz - 15 kHz, ±3 dB
Wejścia audio	2x liniowe, gniazda combo XLR / jack 6,3 mm stereo
Wyjścia pętli audio	2x jack 6,3 mm stereo
Wymiary SxGxW	206x206x43 mm
Waga	1,0 kg