

MP9312U

Kompaktowy wzmacniacz miksujący 120 W 100 V

DSPPA



Cechy:

- praca w standardzie 100V
- moc 120W
- 2 wejścia mikrofonowe (1x XLR + 1x Jack 6,3 na panelu przednim)
- funkcja priorytetu dla wejścia mikrofonowego MIC1
- 2 wejścia liniowe
- odtwarzacz USB, Bluetooth
- niezależna regulacja wzmocnienia dla każdego wejścia
- wejście 100V z funkcją priorytetu
- pilot zdalnego sterowania
- kompaktowy rozmiar (wysokość 1U, szerokość 200mm)

Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, stacje paliw
- domy
- budynki użytku publicznego
- magazyny, zakłady przemysłowe
- muzea, centra rozrywki

Moc	120 W
Wyjście linii głośnikowej	100 V
Czułość wejścia mikrofonowego (MIC1)	0.005 ($\pm 1\text{mV}$)
Czułość wejścia mikrofonowego (MIC2)	0.006 ($\pm 1\text{mV}$)
Czułość wejścia liniowego	0.3 ($\pm 20\text{mV}$) VRMS
Czułość wejścia 100V	100 VRMS
Stosunek sygnał/szum wejścia mikrofonowego	$\geq 74\text{db}$ (Maximum)
Stosunek sygnał/szum wyjścia AUX/EMC	$\geq 80\text{dB}$ (Maximum)
Pasma przenoszenia	80Hz-15kHz ($\pm 3\text{dB}$)
Poziom zniekształceń	$\leq 0.5 \%$
Parametry zasilania	AC220V, 50-60Hz
Zakres korekcji tonów wysokich	$\pm 10\text{dB}$ (100Hz)
Zakres korekcji tonów niskich	$\pm 10\text{dB}$ (10kHz)
Maksymalny pobór mocy	150 W
Wymiary	200×190×44 mm
Waga	1,5 kg