



- Kompletny system głośnika z internetowym źródłem audio
- Głośnik niskotonowy o średnicy 3.5" oraz wysokotonowy o średnicy 1"
- Pasmo przenoszenia 45Hz – 20kHz
- Poziom zniekształceń 0.003% THD+N przy pełnej mocy
- Procesor DSP pozwalający na korekcję barwy
- Możliwość utworzenia systemu stereo za pomocą pary urządzeń
- Elastyczne i nielimitowane grupowanie stref za pomocą systemu BluOS
- Odtwarzanie zasobów z sieci lokalnej
- Integracja z wieloma serwisami muzycznymi jak Spotify, Tidal, Qobuz itp.
- Integracja z wieloma platformami radia internetowego
- Sterowanie z poziomu PC/Mac, iOS/Android i aplikacji firm trzecich
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem
- Możliwość sterowania za pomocą opcjonalnych paneli ściennych
- Wsparcie audio o częstotliwości próbkowania do 192kHz/24 bit
- Wsparcie MQA
- Nadawanie za pomocą sieci Ethernet (również poprzez Wi-Fi)
- Wejście liniowe analogowe i cyfrowe
- Wejście USB pozwalające na odtwarzanie z pamięci flash
- Opcjonalny uchwyt do montażu na ścianie

Wspierane formaty plików	MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, FLAC, MQA, WAV, AIFF
Częstotliwość próbkowania	32 – 192 kHz
Pasma przenoszenia (-10 dB)	45 Hz – 20 kHz
Poziom zniekształceń THD+N	0,030 % (20 Hz – 20 kHz przy pełnej deklarowanej mocy)
Moc	25W
Przetworniki	3,5" + 1"
Wspierane systemy operacyjne	Microsoft Windows XP, 2000, Vista 7-10, Apple Macintosh 7-10
Obsługiwane radia internetowe	TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, LiveXLive
Obsługiwane serwisy muzyczne	Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer , Qobuz, HighResAudio, Murfie, Napster, KKBox, Bugs, Taihe, Custom Channels, Music ZONE, SoundMachine
Interfejs sieciowy	Gigabit Ethernet RJ45 Wi-Fi 5 (802.11ac, dual-band)
USB	1x USB-A (FAT32/NTFS) 1x USB-B (serwisowe)
Wejście audio	Combo - Toslink/3.5mm
Wyjście	Słuchawkowe – 3.5mm jack
Zasilanie	AC 100-240 V
Waga	1.23kg
Wymiary	125 x 183 x 100 mm
Pobór mocy w stanie bezczynności	14W
Dostępne kolory	Biały, czarny