

WAM-432

Cyfrowy, bezprzewodowy, automatyczny mikser



Cechy zestawu WAM-432

- Łatwa instalacja
- Elastyczna konfiguracja
- Odbiornik w metalowej obudowie 1U
- Jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału i tryb pracy
- Przycisk automatycznego skanowania pasma
- Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- Możliwość podłączenia do 5 jednostek razem i kontrolowania 20 mikrofonów
- Możliwość podłączenia AMC20 (Automatic Mixing Controller)

Zastosowanie

- sale konferencyjne i wykładowe
- jednostki samorządowe, instytucje publiczne

SPECYFIKACJA

- ✓ 4-ro kanałowy, True Diversity
- ✓ Pasmo pracy: UHF 522-936 MHz
- ✓ Pasmo przenoszenia: 65Hz-16kHz, 150Hz-16kHz (low cut)
- ✓ Szerokość pasma: 32MHz
- ✓ Modulacja FM
- ✓ „ASF” – automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- ✓ Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem przez podczerwień
- ✓ Zniekształcenia harmoniczne: $\leq 0,7\%$ przy 1 kHz
- ✓ Zakres dynamiki >95dB
- ✓ S/N >92dB
- ✓ Wyjście audio: XLR
- ✓ Interfejsy: RJ11, RS-232
- ✓ Zasilanie 12V DC 1A
- ✓ Pobór prądu 12V DC, 700mA
- ✓ Wymiary 410 x 206 x 43 mm
- ✓ Waga 2.5 kg