



- Kompleksowe rozwiązanie w instalacjach komercyjnych
- Wejście USB do odtwarzania treści z podłączonych dysków lokalnych
- Sterowanie z poziomu PC/Mac, iOS/Android i aplikacji firm trzecich
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem
- Elastyczne i nielimitowane grupowanie stref za pomocą systemu BluOS
- Streaming za pomocą sieci Ethernet
- Wzmacniacz 2 x 80W (4/8Ω) HybridDigital™
- Pobór mocy 6W w trybie czuwania
- Wiele możliwości instalacji wliczając w to opcjonalny montaż RM170 pozwalający na umieszczenie 6 urządzeń w szafie rack o wysokości 3U.

Wspierane formaty plików	MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, FLAC, MQA, WAV, AIFF
Częstotliwość próbkowania	32 - 192kHz
Stosunek sygnał/szum	> 110 dB
THD+D	0,005%
Wspierane systemy operacyjne	Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 lub nowszy, Apple Macintosh OSX 10.7.5 lub nowszy
Obsługiwane radia internetowe	TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, Slacker Radio
Obsługiwane serwisy muzyczne	SoundMachine, Tunify, Custom Channels, SiriusXM for Business, Spotify, Tidal, Amazon, Deezer, Qobuz, TuneIn, Radio.com, Qsic, i wiele innych
Gniazdo sieciowe	Gigabit Ethernet RJ45
USB	1x USB-A (FAT32/odtwarzanie) 1x USB-B (serwisowe)
Wejście audio	Analogowe (Phoenix)
Wyjście audio	- wyjścia głośnikowe (Phoenix) - wyjście subwoofera (Phoenix)
Moc wzmacniacza (4/8 Ω)	2 x 80 W
Moc wzmacniacza (70V)	2 x 100 W
Moc wzmacniacza (100V)	1 x 100 W