

M16.8

cyfrowy mikser



Cechy

- Cyfrowy mikser – 16 wejść i 8 wyjść
- Sterowanie bezprzewodowo po WiFi z tabletów iOS, Windows 8 i Android
- Stacja dokująca na tablet
- Kontrola do 10 urządzeń jednocześnie
- Możliwość wyposażenia w kartę rozszerzenia DANTE
- Zasilanie Phantom 48V
- Efektor DSP Audio
- Kanał wejściowy: cztery sekcje POQ, filtrowanie górnoprzepustowe, kompresja, próg
- Kanał główny i pomocniczy: 31 sekcji graficznego EQ i limitera
- Kanał efektora: pogłos, opóźnienie
- Regulacja i kontrola każdego kanału, w tym solo, wyciszenie, audio i wideo, fader, miernik poziomu
- Globalne współdzielenie pogłosu (rewers) i efektu opóźnienia (delay)
- Każdy kanał może mieć własną nazwę i ikonę dla łatwej identyfikacji

Specyfikacja

- Częstotliwość próbkowania: 24bit, 48kHz
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
- Opóźnienie 1.5ms
- THD <0.005%
- S/N: 93dB
- Zakres dynamiczny: 110dB
- CMRR: >70dB @ 1kHz
- Impedancja wejściowa: 30k Ω (1/4")
- Wzmocnienie: 0-60dB (XLR), -20 – 40dB (1/4")
- Impedancja wyjściowa: 600 Ω (XLR zbalansowane)
- Maksymalny poziom wyjściowy: +21dBu (XLR zbalansowane)
- Zasilanie: DC 12V-15V (3.5A)
- Wymiary: 359 x 85.5 x 411 mm
- Waga ok. 4.2 kg