



Przenośna pętla indukcyjna

Przenośna pętla to uniwersalne rozwiązanie zapewniające mobilną pomoc Twoim klientom w miejscach, gdzie nie można zainstalować stałej pętli. W zależności od potrzeb – można ją przenosić między lokalizacjami.

Przeznaczona jest do rozmów między dwoma osobami. Urządzenie aktywuje się po wykryciu mowy; gdy jej nie wykrywa jest w trybie czuwania.

IL-PL20-2 jest wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. W komplecie mikrofon, wzmacniacz, antena pętli indukcyjnej oraz system akumulatorów.

Funkcje

- Zaawansowane przetwarzanie sygnału audio AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia), kompresor, bramka szumów
- wzmacniacz pętli indukcyjnej
- wskaźnik LED zasilania i statusu pętli

contacta 

IL-PL20-2 / IL-PL20-2-EU

IL-PL20-2-AUS / IL-PL20-2-US

Zastosowania

Do użycia w każdej sytuacji, w której ma miejsce komunikacja jeden do jednego np.:

- Banki
- Biura
- Punkty informacyjne
- Recepcje

Opcjonalne akcesoria

- Półka do przenośnej pętli (IL-PL26)
- Powierzchniowy mikrofon (IL-PL30)

Dystrybutor
Linearic
Al. Jana III Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl

Parametry fizyczne

Wymiary	wysokość - 250mm szerokość - 275mm głębokość - 110mm
Waga	450g (sama pętla), 1.6kg (opakowanie)
Materiał obudowy	ABS Plastic
Kolor	czarny matowy

Dane techniczne

Akumulator	NiMH	Przybliżony czas pracy: 4 godziny - praca ciągła 48 godzin - tryb czuwania
Zasilanie	zewnętrzny zasilacz	18VDC
Mikrofon	-	Kapsuła elektretowa
Wskaźniki	Stan zasilania i status pętli	Zielone/czerwone wskaźniki LED
Zabezpieczenie	-	Bezpieczniki polimerowe, zabezpieczenie termiczne
Wejście audio	gniazdo	3.5mm mono jack
Wejście zasilające	gniazdo	2.1mm DC jack

Certyfikaty:

Zgodna z normą BS EN60118-4

Normy:

2014/30/EU

Normy testowe

Dyrektywa w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

EN 55032:215, klasa B

> EN55016-2-1:2009 A1 2011

> EN55016-2-3:2010 A1 2010

EN 55103-2:2009 E2

> EN61000-4-2:2009

> EN61000-4-3:2006 A1 2008 A2 2010

> EN61000-4-4:2012

> EN61000-4-5:2014

> EN61000-4-6:2009

> EN61000-4-11:2004

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2014/35/EU

Dyrektywa niskonapięciowa (LED)

2012/19/EU

Dyrektywa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE)

(EU) 2015/863

Dyrektywa RoHS III