



Przenośny nadajnik radiowy 865MHz

RF-TX1-865

Kompaktowy przenośny nadajnik radiowy zapewnia bezprzewodową transmisję mowy i muzyki do kompatybilnych odbiorników przenośnych RF-RX1-865.

Zasięg transmisji wynosi do 100 metrów na otwartej przestrzeni i nie ma ograniczeń co do liczby odbiorników, które mogą być używane w grupie. Nadajnik wykorzystuje cyfrową technologię transmisji dźwięku. Zasilacz micro-USB zapewnia szybkie i proste ładowanie, a urządzenie może być ładowane za pomocą stacji ładujących RF-DC6/RF-DC24.

Dane fizyczne

Wymiary	Wysokość – 88mm Szerokość – 64mm Głębokość – 29mm
Waga	113.5g
Wykończenie	Różne

Dane techniczne

Modulacja	4GFSK
Opóźnienie	<4 ms@HQ
Antena	Uniwersalna
Wyjście RF	Wysokie: <10 mW dla częstotliwości 794~810, 863~865, 902~928 MHz Średnie: <20 mW dla 823~832 MHz Niskie: 2~6 mW
Wejście audio	3.5mm
Baterie	2x AA 1.2V 2100mA wielokrotnego ładowania (NiMH)
Żywotność baterii	8 godzin
Zasięg działania	>50 metrów
Pasma przenoszenia	70Hz-12kHz
Kanały	42 jednoczesne grupy
Wyświetlacz	LCM z białym podświetleniem
Funkcje do wyboru	Automatyczne włączanie / automatyczne blokowanie
Oprogramowanie	Inteligentne oprogramowanie (OKAY-CON-SW) do szybkiej konfiguracji wielu odbiorników

Zastosowanie

Idealny do oprowadzania wycieczek lub tłumaczeń:

- Muzea
- Miejsca historyczne
- Wystawy/imprezy/konferencje
- Wycieczki plenerowe

W opakowaniu

- Przenośny nadajnik radiowy [RF-TX1-865]
- Smycz [RF-LAN]
- Kabel zasilający micro-USB [USB-M100]
- Mikrofon krawatowy [RF-TX1-LM]
- 2 x akumulator AA 1.2V 2100 mA (NiMH)

Akcesoria kompatybilne

- Przenośny odbiornik radiowy [RF-RX1-865]
- Ładowarka na 6 lub 24 sloty [RF-DC6/RF-DC24]
- Mikrofon nagłowny [RF-TX1-EM]

Dystrybucja w Polsce

Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1/2

51-301 Wrocław

www.akustyk.pl