

UT-280

Nadajnik bodypack do zestawu UR-290 / UR-290D

- ✓ Zakres częstotliwości nośnej: 521,25MHz ~ 936,85MHz
- ✓ Oscylacja: Synteza PLL
- ✓ Promieniowanie harmoniczne: <45dBm poniżej fali głównej
- ✓ Zakres modulacji FM: ± 45 KHz
- ✓ Złącze wejściowe: 4-pinowe złącze mini XLR
- ✓ Moc wyjściowa RF: wysoka, średnia, niska
- ✓ Regulacja głośności: od +15 do -5dB, krok co 1dB
- ✓ Zasilanie: 2x bateria AA
- ✓ Pobór prądu: 170mA (typowo)
- ✓ Czas pracy na baterii: około 8 godzin (baterie alkaliczne)
- ✓ Wymiary (mm): 65 x 21,3 x 75,5

