

7-calowy dotykowy wzmacniacz ścienny A7G



Opis:

A7G to montowany na ścianie wzmacniacz z wbudowanym 7-calowym panelem dotykowym z systemem Android, przeznaczony do domowych systemów audio. W ustawieniach dostępna jest zmiana języka m.in na angielski, rosyjski czy niemiecki. Urządzenie pozwala na pobieranie i instalowanie aplikacji z internetu

Funkcje: ESHARE – w systemie preinstalowano aplikację ESHARE, którą można także pobrać z Google Play lub Apple Store, aby sterować wzmacniaczem z poziomu telefonu komórkowego.

Sterowanie lokalne: Jeśli w domu znajdują się 2 lub więcej wzmacniaczy w różnych pomieszczeniach, można nimi sterować w jednym systemie za pomocą aplikacji WiseLink.

Scenariusze użycia: Model A7G jest szeroko stosowany w domach, biurach i hotelach. Można podłączyć 2 mikrofony, np. do domowego karaoke. Rekomendowane jest podłączenie 8 głośników w 2 strefach, z osobną regulacją głośności.

Wzmacniacz ścienny **A7G** został zaprojektowany tak, aby umożliwić jego instalację w różnych miejscach - mieszkaniach, domach, hotelach, biurach, sklepach, restauracjach czy willach.

Najważniejsze cechy produktu:

- Wzmacniacz ścienny przeznaczony dla inteligentnych instalacji domowych
- Panel z systemem Android + wzmacniacz klasy D
- Ustawienia wielojęzyczne
- Darmowa aplikacja WiseLink do sterowania wieloma wzmacniaczami – razem lub niezależnie

Cechy produktu - szczegółowo

- System Android 11.0
- Aplikacja do sterowania z telefonu, obsługa protokołów DLNA, AirPlay itd.
- Wbudowane moduły: Wi-Fi, Bluetooth oraz mikrofon
- Odtwarzacz USB i kart TF
- Odtwarzacz muzyki, wideo i galeria zdjęć
- Wyświetlanie czasu
- Harmonogram automatycznego włączania/wyłączania
- Aktualizacja oprogramowania i firmware
- Stereofoniczny moduł wzmacniacza (8x30W@8Ω), obsługa do 8 głośników; niezależna regulacja
- 1 wejście audio przewodowe i 1 wyjście audio przewodowe
- Wyjście na aktywny subwoofer
- Zasilacz w komplecie
- Wyjście HDMI w jakości HD
- Bluetooth 5.0

Ekran 7" IPS (1024x600)	
CPU	Cortex-A7quad core, 1.3GHz
RAM	2G
ROM	32G
Zasilanie	AC100-240V, 50-60Hz
Moc wyjściowa (maks)	8 x 30W @ 8Ω
Strefy audio	2
Impedancja wyjściowa	8Ω
THD	0.03% (1W, 1kHz)
Pasma przenoszenia	20Hz-20kHz ±3dB
Obsługa kart pamięci do 32GB	
Zasięg Wi-Fi 2.4G	Do 20 metrów
Wymiary produktu	186.5 x 122 x 50mm